



PHILIPS

Kennismaken met uw telefoon

Achterzijde van de telefoon: objectief

Stylus pen

Touchscreen met 65.000 kleuren



Opneemtoets



-toets

Microfoon



Cameratoets aan de zijkant

Navigatie- en OK-toetsen

Ophangtoets en aan/uit-toetsen

C-toets

Toetsenbord

Philips werkt continu aan de optimalisatie van de producten. Philips behoudt zich daarom het recht voor deze gebruikershandleiding op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herroepen. Philips levert deze gebruikershandleiding in de huidige staat en accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele



fouten, weglatingen of afwijkingen tussen deze gebruikershandleiding en het beschreven product, tenzij dit is vereist onder toepasselijk recht. De telefoon is ontworpen voor gebruik op het GSM-/GPRS-netwerk.

Basisfuncties


Telefoon in-/uitschakelen

Druk op  en houd de toets ingedrukt.

PIN-code invoeren

Voer uw PIN-code in met de cijfertoetsen en druk op  of  om te bevestigen.



Iemand bellen

Voer het telefoonnummer in met de cijfertoetsen en druk op  om het nummer te kiezen.


Een gesprek aannemen

Druk op  wanneer de telefoon rinkelt.










Het gespreks-volume instellen

Druk tijdens het gesprek de navigatietoets  of .


Een gesprek beëindigen

Druk op .


Een oproep weigeren	Druk op  .
Het hoofdmenu oproepen	Druk in de inactieve stand op  .
Het Telefoonboek oproepen	Druk in de inactieve stand op  .
Het Telefoonboek gebruiken	Blader omhoog of omlaag door de lijst door op  of  te drukken en druk op  om de geselecteerde naam te bellen.
Toegang tot de Bellijst	Druk in de inactieve stand op  .
Terugkeren naar vorig menu	Druk op  .
Terugkeren naar inactieve stand tijdens het bladeren door de menu's	Druk op  en houd deze toets ingedrukt of druk op  .
Het laatst gevoerde gesprek weergeven	Druk in de inactieve stand op  .

Toetsen blokkeren/deblokkeren	Druk in de inactieve stand op  en houd de toets ingedrukt.
Toegang tot een functie in het menu	Druk op  , druk op  of  en  of  om een functie te selecteren en druk vervolgens op  om het submenu te openen. Herhaal dit tot u de gewenste functie heeft bereikt.
Het Afbeeldingenalbum snel oproepen en een foto wijzigen	Druk in de inactieve stand op de Tag-it! toets. Selecteer vervolgens een afbeelding en markeer deze met  .
Een geprogrammeerd Spraaklabel oproepen	Druk op  en houd deze toets ingedrukt.
Snel een SMS verzenden	Druk in de inactieve stand op  (de namenlijst wordt geopend en u kunt een ontvanger selecteren).
De Camera activeren/deactiveren	Open de camera-afdekking aan de achterzijde van de telefoon.

WAP oproepen

Druk in de inactieve stand op  en houd deze toets ingedrukt.


Open de Sneltoetsen-lijst

Druk in de inactieve stand op  en houd deze toets ingedrukt.

Touchscreen

Let op! Voor de bediening van het touchscreen mag alleen de pen worden gebruikt die bij het product is geleverd. Gebruik GEEN ander gereedschap, wanneer u met het touchscreen werkt.







Uw mobiele telefoon is voorzien van een touchscreen, waardoor u sneller en makkelijker door lijsten en menu's kunt navigeren. Het touchscreen staat ter beschikking, zodra u een willekeurig menu hebt opgeroepen (in de inactieve stand is het touchscreen niet beschikbaar), de bediening vindt vervolgens plaats m.b.v. de pen die aan de zijkant van uw telefoon is aangebracht. Tik op een menu/pictogram om dit te activeren en nogmaals om het desbetreffende menu op te roepen. Druk vervolgens de pen iets steviger op het touchscreen alsof u op papier schrijft.



Het is niet altijd mogelijk het touchscreen te gebruiken, in sommige gevallen kunnen de toetsfuncties niet worden vervangen.



Zoals u hiernaast ziet, zult u snel vertrouwd zijn met de klikbare gedeeltes in lijsten en menu's en u kunt dan met de pen een onderwerp selecteren, naar boven/beneden bewegen, andere elementen selecteren enz.



In de meeste contexten geeft een **Pijl**  in de rechterbovenhoek van het display of een **rood kruis**  samen met een waarschuwing aan, dat de laatste actie kan worden gewist of dat u een niveau terug kunt gaan. Met het pictogram **OK**  of een **groen vinkje**  kunt u uw keuze of actie bevestigen. Het gebruik van deze touchscreen-pictogrammen werkt net zo als het indrukken van de toetsen  of  op het bedieningspaneel.


Toetsenbord op het display



In alle tekstbewerkingstexten verschijnt op het display een toetsenbord, bijv. bij het invoeren van uw PIN-code bij het opstellen van een bericht (SMS, e-mail, MMS enz.), bij het invoeren van een naam in het telefoonboek enz. U kunt de tekst dan met de pen invoeren, net zoals u het op het toetsenbord van een PC zou doen. Het gebruik van de pen komt overeen met het indrukken van de desbetreffende toetsen op uw telefoon.



Matrix

De matrix is de grafische afbeelding van de menu's met weergave van de pictogrammen (symbolen). Ieder pictogram komt overeen met een functie of optie voor de bediening van uw telefoon. Druk in de inactieve stand op  om de matrix op te roepen. Met de pen of de navigatietoetsen kunt u vervolgens een menu of een optie selecteren of activeren, om te wissen drukt u op .

Door op  of  in te drukken kunt u tussen twee opties schakelen, bijv. activeren/deactiveren, aan/uit, een instelling verbogen/verlagen, enz.

Blader door de menu's en keuzelijsten totdat u de gewenste functie of optie hebt bereikt. Terwijl u door een lijst navigeert, geeft een rolbalk aan de rechterzijde van het display de actuele positie binnen de lijst aan. U kunt met de pen en de navigatietoetsen alle functies van uw telefoon selecteren of instellen, zoals in de desbetreffende hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing staat beschreven.

Gebeurtenissen

Sommige gebeurtenissen (zoals gemiste oproepen, nieuwe berichten enz.) hebben gevolgen voor de informatie die op het inactieve scherm wordt weergegeven. Druk in dat geval op  om het bijbehorende menu te openen of druk op  om terug te gaan naar de inactieve stand.

Inhoudsopgave

1. Aan de slag	1	De microfoon uitschakelen	8
De SIM-kaart plaatsen	1	De microfoon weer inschakelen	8
De telefoon inschakelen	2	Een gesprek opnemen	8
Datum en tijd instellen	2	De gesprekslijst wissen	9
Het SIM-telefoonboek kopiëren	2	De SMS-lijst wissen	9
Kalibreren	2	Het telefoonboek wissen	9
De batterij opladen	2	Snel door een lijst bladeren	9
2. Hoofdfuncties	4	3. Menustructuur	10
Het telefoonboek oproepen en raadplegen ..	4	4. Tekst of nummers invoeren	13
Iemand bellen	4	T9 [®] -tekstinvoer	13
Een gesprek aannemen en beëindigen	4	Reguliere tekstinvoer	14
Foto's markeren en verzenden	5	5. Foto's nemen	15
TV Slideshow	5	Hoe kan ik... ..	15
Directe oproep	5	Foto's maken	16
Een foto nemen	6	Instellingen	19
Navigeer icoon	6	6. BeDj	21
FotoTalk: geluidsclips en afbeeldingen verzenden	6	Basisfuncties	21
FotoCall: zien en horen wie er belt	6	Aan de slag	22
Handsfree bellen	7	Een mix opnemen	23
Het belsignaal wijzigen	7	Uw eigen stijl en mix maken	24
De stand Stil inschakelen	7	Uw eigen stijl opslaan	25
Het trilsignaal activeren	8	Een gesprek aannemen	25
Het nummer van uw eigen mobiele telefoon weergeven	8	7. Telefoonboek	26
Het volume van de oortelefoon aanpassen ...	8	Instellingen	26

Gegevens aan het telefoonboek toevoegen	27	Demo	62
FotoCall: zien en horen wie er belt	28	Geheugenstatus	62
Namen wijzigen en beheren	28	Spraakmemo	63
8. Instellingen	30	BeDJ	63
Geluiden	30	12. Spellen en Appl.	64
Display	31	Euroconverter	64
Sneloproep	32	Calculator	64
Beveiliging	34	Alarmklok	64
Kalibreren	35	Agenda	64
Netwerk	35	JAVA	66
Tijd en datum	37	13. Gespreksinformatie	68
Talen	38	Gespreksinstellingen	68
Profielen	38	Bellijst	69
9. Berichten	40	Gespreksteller	70
SMS	40	14. Operatordiensten	72
E-Mail	43	WAP	72
Netwerkinfo	49	Een tweede gesprek voeren	75
Chat	49	Een tweede gesprek aannemen	76
Snelle notitie	50	Een derde gesprek aannemen	76
MMS	50	Conferentie	76
10. Infrarood	56	Gesprek doorverbinden	77
Positie van apparaten	56	Pictogrammen en symbolen	78
Zend data	56	Problemen oplossen	79
Ontvang data	56	Veiligheidsinstructies	83
11. Multimedia	58	Originele Philips-accessoires	87
Muziekalbum	58	SAR-informatie voor consumenten	89
Afbeeldingenalbum	58		
TV Slideshow	61		


1 • Aan de slag

Lees de aanwijzingen in het gedeelte "Veiligheidsinstructies" voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Voordat u de telefoon kunt gaan gebruiken, moet u er een geldige SIM-kaart in plaatsen. Deze heeft u gekregen van de netwerkaanbieder of de leverancier van uw GSM. De SIM-kaart bevat informatie over uw abonnement, uw mobiele nummer en een geheugen waarin u telefoonnummers en berichten kunt opslaan (zie "Telefoonboek" pagina 26).


De SIM-kaart plaatsen

1. Druk op de ontgrendelingsknop zoals onderstaand aangegeven en verwijder het batterijdeksel.




2. SIM-kaart plaatsen: schuif de SIM-kaart eerst tot de aanslag onder het linker plastic gedeelte, druk vervolgens op de metalen houder, totdat de kaart vastklikt.

Zorg ervoor dat de schuine hoek van de kaart zich in de juiste hoek bevindt.



3. Schuif de batterijdeksel in de sleuf met de metalen aansluitingen omlaag, totdat de deksel niet verder kan. Zet de batterijdeksel vervolgens vast door deze omlaag te duwen.




4. Plaats de achterklep weer op de telefoon: hang daartoe de scharnieren in de bovenzijde van de voorste telefoonbehuizing en druk het afsluitdeksel naar beneden, totdat dit vastklikt.




5. Verwijder de beschermende folie op de display en het objectief voordat u de telefoon gebruikt.

De telefoon inschakelen

Om de telefoon in te schakelen drukt u op de -toets. Voer de PIN-code in, wanneer dit wordt gevraagd (dit is een geheime code van de SIM-kaart die uit 4 tot 8 cijfers bestaat). Deze code is vooraf ingesteld en u krijgt deze van de netwerkaanbieder of leverancier. U kunt de PIN-code wijzigen, zie pagina 35.

Wanneer u driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u de PUK-code aanvragen bij de netwerkaanbieder.



Datum en tijd instellen

Stel de datum in op de telefoon zoals wordt gevraagd, wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt. U doet dit met de juiste numerieke toetsen (druk op  om een cijfer te wissen) en stel vervolgens de tijd in.


Zie pagina 37 voor een volledig overzicht van de datum- en tijdsinstellingen.

Het SIM-telefoonboek kopiëren

Wanneer u geen kopie wilt maken van het SIM-telefoonboek wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, zie "Telefoonboek" pagina 26.

De mobiele telefoon herkent, wanneer er op een SIM-kaart reeds namen zijn opgeslagen en u wordt door een melding gevraagd of u het SIM-telefoonboek wilt kopiëren in het telefoonboek dat in uw telefoon is geïntegreerd. Druk op  om de functie af te breken of bevestig met .

Kalibreren

Met dit menu kunt u uw display kalibreren, u krijgt daardoor een nauwkeurigere weergave, wanneer u met de pen werkt. Druk op  en volg de aanwijzingen. Alle drie de tekens moeten na elkaar worden ingedrukt om de procedure af te sluiten.


De batterij opladen

De telefoon werkt op een oplaadbare batterij. Een nieuwe batterij is gedeeltelijk opgeladen en er klinkt een alarmsignaal, wanneer de batterij moet worden opgeladen. Wanneer de batterij volledig is ontladen, verschijnt het batterijsymbool pas, nadat het laadproces 2 of 3 minuten bezig is.

U kunt al uw persoonlijke instellingen kwijtraken, wanneer u de batterij verwijdert, wanneer de telefoon is ingeschakeld.

1. Nadat de batterij is geplaatst en het afsluitdeksel op de telefoon is bevestigd, sluit u de stekker van de oplader (onderdeel van het pakket) op de LINKERBUS onderaan de telefoon aan, en steekt u het andere uiteinde van de kabel in een goed toegankelijke wandcontactdoos.
2. Het batterijsymbool geeft de laadtoestand van de batterij aan:
 - Tijdens het opladen veranderen de vier oplaadindicatoren; het duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten om de mobiele telefoon volledig op te laden.
 - Wanneer alle vier staafjes ononderbroken zichtbaar zijn, is de batterij volledig opgeladen en kunt u de oplader verwijderen. Afhankelijk van het netwerk en de gebruiksomstandigheden is één batterij voldoende voor 2 tot 4 uur gesprekstijd en 200 tot 400 uur stand-bytijd.

Als u de oplader op de telefoon aangesloten laat, wanneer de batterij volledig is opgeladen, heeft dit geen nadelige gevolgen voor de batterij. U kunt de oplader alleen uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen. Gebruik daarom een goed toegankelijk stopcontact. U kunt de oplader ook aansluiten op een IT-voorziening (alleen in België).



2 • Hoofdfuncties

Het telefoonboek oproepen en raadplegen



Telefoonboek

Druk in de inactieve stand op . De inhoud die op het display wordt weergegeven kan variëren, afhankelijk van het geselecteerde telefoonboek (in de SIM-kaart of de telefoon, zie "Telefoonboek" pagina 26).

Wanneer u het telefoonboek wilt raadplegen tijdens een gesprek, drukt u op en selecteert u [Bekijk namenlijst](#). Druk vervolgens twee keer op om terug te keren naar de inactieve stand.

Om direct toegang te krijgen tot een bepaalde naam, houd ingedrukt, voert u de beginletter van de gewenste naam in en drukt u op .

Iemand bellen

1. Voer het telefoonnummer in de inactieve stand in met de cijfertoetsen. Druk op wanneer u een fout wilt corrigeren.
2. Druk op om het nummer te kiezen en druk op om het gesprek te beëindigen.

Voor een internationaal gesprek kunt u het "+"-teken gebruiken als internationaal toegangsnummer door op te drukken en deze toets ingedrukt te houden.

Een gesprek aannemen en beëindigen

Wanneer u wordt gebeld kan het nummer van de beller worden weergegeven. Wanneer u het nummer van de beller reeds hebt opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven in plaats van het nummer.

1. Druk op om het gesprek aan te nemen.
2. Druk op om een oproep te weigeren. Wanneer u "Doorschakelen" (zie pagina 68) heeft geactiveerd, wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of naar de voicemail.
3. Druk op wanneer u het gesprek wilt beëindigen.

*De telefoon zal niet rinkelen wanneer de stand **Stil is ingeschakeld** (zie pagina 7). Wanneer u **Met elke toets heeft geselecteerd** (zie pagina 69), kunt u een gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken (behalve .*

Foto's markeren en verzenden

Met het touchscreen en de pen kunt u gemaakte foto's snel markeren en aan uw vrienden en kennissen versturen. Zie "Touchscreen" pagina 3 voor bijzonderheden over het touchscreen en het gebruik van de pen, het hoofdstuk, "Foto's nemen" pagina 15 voor het maken van foto's en de hoofdstukken "Afbeeldingenalbum" en "Tag-It" pagina 59 voor meer informatie over het markeren/veranderen van foto's.

TV Slideshow



TV Slideshow

Met deze functie kunt u de afbeeldingen die u heeft verzameld in het [Afbeeld. Album](#) (automatisch als slideshow of handmatig afbeelding voor afbeelding) weergeven op het beeldscherm van een televisie met de optionele TV-aansluitkabel of op het hoofdscherm (binnen) van uw telefoon.


1. Sluit de TV-aansluitkabel aan op de gele videobus (RCA) van de televisie en op de audio-bus van uw mobiele telefoon.
2. Op het beeldscherm van de televisie verschijnt automatisch een standaardafbeelding en op de display van uw telefoon wordt het menu van de TV Slideshow weergegeven.

3. Gebruik het menu van uw telefoon om een automatische slideshow in te stellen of geef de afbeeldingen handmatig weer door de toetsen ▲ en ▼ in te drukken.


De TV-aansluiting ondersteunt alleen JPEG-afbeeldingen tot een VGA-resolutie (640 x 480 pixels). Zie "TV Slideshow" pagina 61 voor uitvoerige informatie over deze functie.

Directe oproep

Met deze functie kunt u uw 4 meest favoriete of meest gekozen nummers instellen. U kunt dan één van deze nummers heel snel kiezen, door gewoonweg op het desbetreffende pictogram of de afbeelding op het display te dubbeltikken, zonder het [Telefoonboek](#) op te roepen en door de lijst te hoeven bladeren.

1. Druk op ◀ om de weergave voor [Directe oproep](#) op te roepen.
2. Selecteer een preview-afbeelding om te configureren. Druk eenmaal op  om een naam in de [Telefoonboek](#)-lijst te selecteren en nogmaals om toegang te krijgen tot het [Afbeeldingenalbum](#) en wijs aan de naam van deze preview-afbeelding een foto toe. Ga voor iedere preview-afbeelding op dezelfde wijze te werk.
3. Om een toegewezen naam te bellen, drukt u in de inactieve stand op ◀ , dubbeltikt u

vervolgens met de pen op de gewenste preview-afbeelding.

4. Wanneer u een preview-afbeelding opnieuw wilt configureren, selecteert u deze en drukt u op  om de naam en/of de afbeelding te **Vervangen**.

Een foto nemen




Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera, waarmee u kunt fotograferen en de foto's naar uw vrienden en kennissen kunt sturen. Zie "Foto's nemen" pagina 15 voor de volledige informatie over dit onderwerp.

Navigeer icoon

In de inactieve stand verschijnt een **Navigeer icoon** waarin u de menu's kunt laten zien, waartoe u d.m.v. de navigatietoets van uw telefoon toegang heeft. Zie "Navigeer icoon" pagina 34 voor uitvoerige informatie over het activeren/deactiveren van deze functie.

FotoTalk: geluidsclips en afbeeldingen verzenden

Met deze functie kunt u snel een bericht dat is opgebouwd uit beeld en geluid samenstellen en verzenden.

1. Druk in de inactieve stand op de camera-toets om de camera te activeren. Indien nodig kunt u overschakelen naar de **Clip-mode**, door te drukken op .
2. Druk om te fotograferen op de camera-toets; het venster **Geluid opnemen** wordt automatisch geopend.
3. Neem het gewenste geluid of het gesproken bericht op; met de -toets kunt u het opnemen afbreken of druk op  om het opnemen te beëindigen (u kunt ook wachten totdat de maximale opnameduur van 30 seconden is afgelopen).
4. Zend vervolgens uw bericht via MMS (zie "MMS" pagina 50 voor uitvoerige informatie).

FotoCall: zien en horen wie er belt

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u het telefoonboek van de telefoon heeft geselecteerd en NIET het SIM-telefoonboek.

Met de functie FotoCall kunt u een of meerdere telefoonnummers uit uw telefoonboek aan een speciale bellersgroep toewijzen. Wanneer een gesprekspartner uit de desbetreffende groep u opbelt, verschijnt zijn naam en de afbeelding die u voor deze bellersgroep heeft gedefinieerd, op de display.

Bovendien hoort u de voor deze bellersgroep ingestelde belmelodie.

1. Druk in de inactieve stand op de camera-toets om de camera te activeren en druk nogmaals op de toets om een foto van uw vriend/vriendin te maken.
2. Selecteer **Telefoonboek** > **Tel.Boek Instel.** > **Config. Groep.** Hernoem een groep en selecteer de gewenste **Belmelodie** en vervolgens de afbeelding van uw vriend(in).

*Wanneer de groep voor slechts één persoon wordt aangemaakt, kunt u ook **Multimedia** > **Spraakmemo** > **Nieuw selecteren**. Neem de stem van uw vriend(in) op en stel deze opname in als **Belmelodie**.*

3. Selecteer een naam in uw telefoonboek, roep de functie **Kies groep** op om de opname toe te wijzen aan de groep die u een andere naam hebt gegeven.

Handsfree bellen

Zorg, voor uw eigen gemak en veiligheid, dat u de telefoon niet bij uw oor houdt wanneer u handsfree belt, met name wanneer u het volume verhoogt.

1. Als u het telefoonboek in de SIM-kaart heeft geselecteerd, selecteert u een naam, drukt u twee

keer op **[OK]**, selecteert u **Bel Handsfree** en drukt u op **[OK]** om het nummer te kiezen.

2. Als u het telefoonboek in de telefoon heeft geselecteerd, gaat u op dezelfde manier te werk om het standaardnummer te bellen of kiest u ◀ of ▶ en selecteert u een ander nummer in de lijst. Vervolgens drukt u op **[OK]** en selecteert u **Bel Handsfree**.

*Als u al in gesprek bent, drukt u twee keer op **[OK]** om de handsfree-modus in en uit te schakelen.*

Het belsignaal wijzigen

Selecteer **Instellingen** > **Geluiden** > **Belmelodie**, druk op **[OK]** en blader met ▲ of ▼ door de lijst om een belsignaal te selecteren. Druk op **[OK]** om uw keuze te bevestigen.

De stand Stil inschakelen



Stil

Wanneer u niet wilt dat de telefoon rinkelt, wanneer er een gesprek binnenkomt, kunt u het belsignaal uitschakelen door **Instellingen** > **Geluiden** > **Stil** te selecteren. Druk op ▼, totdat het volume is ingesteld op **Aan**.

Het trilsignaal activeren




Trilsignaal

Wanneer u wilt dat uw telefoon een trilsignaal geeft wanneer u een oproep ontvangt, activeer dan het trilsignaal door [Instellingen](#) > [Geluiden](#) > [Trilsignaal](#) te selecteren en vervolgens [Aan](#) of [Uit](#).

Door het trilsignaal in te schakelen, onderdrukt u het belseinbeeld niet. Wanneer u het belseinbeeld wilt onderdrukken en de trilfunctie ingeschakeld wilt laten, schakelt u de stand Stil in zoals hiervoor is beschreven. Het trilsignaal wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer u de oplader aansluit.



Het nummer van uw eigen mobiele telefoon weergeven

Wanneer u het nummer van uw eigen mobiele telefoon wilt weergeven, drukt u in de inactieve stand op  en selecteert u [Mijn nummers](#) > [Tonen](#). Uw telefoonnummer wordt weergegeven, wanneer dit is opgeslagen op uw SIM-kaart. Wanneer het nummer niet wordt weergegeven, selecteert u [Nieuw](#) en volgt u de aanwijzingen.

Wanneer uw eigen nummer reeds is opgeslagen in het telefoonboek, kunt u het nummer aflezen tijdens een

gesprek. Zie "Het telefoonboek oproepen en raadplegen" pagina 4.



Het volume van de oortelefoon aanpassen

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets  of  om het volume te verhogen/verlagen.

De microfoon uitschakelen





Geluid uit

U kunt de microfoon uitschakelen zodat de beller u niet meer kan horen. Druk tijdens een gesprek op , selecteer [Geluid uit](#) en druk nogmaals op .

De microfoon weer inschakelen



Geluid aan

Wanneer u de microfoon tijdens een gesprek weer wilt inschakelen, drukt u op , selecteert u [Geluid aan](#) en bevestigt u dit door op .





Een gesprek opnemen



Opnemen

In de meeste landen is het opnemen van gesprekken onderbevig aan de wetgeving. We raden u aan de beller op de hoogte te stellen, wanneer u het

gesprek wilt opnemen en dit alleen op te nemen, wanneer hij/zij hiermee akkoord gaat. Daarnaast moet u alle opnamen vertrouwelijk behandelen. 1 minuut is de maximaal beschikbare opnametijd (zie "Sprakmemo" pagina 63).



Om tijdens het telefoneren een gesprek op te nemen, drukt u op , selecteert u **Opnemen** en drukt u op . Druk op ,  of hang op om het opnemen te beëindigen: via een bewerkingsvenster kunt u een naam aan de opname toewijzen, die vervolgens beschikbaar is in het menu **Multimedia** > **Muziekalbum**.

Wanneer u Geluid uit selecteert en vervolgens Opnemen, wordt alleen de stem van de beller opgenomen.


De gesprekslijst wissen



Reset

Wanneer u de gesprekslijst wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Gesprek info** > **Bellijst** > **Reset**. Druk twee keer op  als u de gesprekslijst wilt wissen.

De SMS-lijst wissen

Wanneer u de volledige berichtenlijst in één keer wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Berichten** >

SMS > **Lees SMS** > **Verwijder alle**. Druk twee keer op  wanneer u de SMS-lijst wilt wissen.



*U kunt ook alle SMS-berichten verwijderen via het menu **SMS Archief**. Het is nuttig om de SMS-lijst regelmatig te wissen, omdat u zo geheugenruimte kunt vrijmaken voor nieuwe berichten.*

Het telefoonboek wissen

Wanneer u de inhoud van uw telefoonboek in één keer wilt wissen, drukt u op  en selecteert u **Telefoonboek** > **Tel. Boek Instell.** > **Reset tel. boek**. Druk op  wanneer u de inhoud van het telefoonboek wilt wissen.

Deze functie geldt alleen voor het telefoonboek in uw telefoon, NIET voor het SIM-telefoonboek.

Snel door een lijst bladeren

Houd de toetsen  of  ingedrukt om per pagina te bladeren door een lijst (bijv. met besignalen, afspraken, enz.) in plaats van per onderwerp.

3 • Menustructuur

In het volgende overzicht wordt de volledige menustructuur van de mobiele telefoon beschreven, en daarnaast worden de pagina's aangegeven waar u meer informatie kunt vinden over elke functie of instelling.



Instellingen p30

Geluiden p30



Stil / Belvolume / Belmelodie / SMS/MMS alarm / Equalizer / Toetstonen / Alarmsignaal / Trilsignaal

Display p31



Screensaver / Animaties / Verlichting / Verlichtingssterkte / Achtergrond

Sneloproep p32



Sneltoetsen / Spraaksturing / Voicedial / Navigeer icoon

Beveiliging p34



Publieke namen / Gesprekken beperken / Codes wijzigen / PIN-beveiliging



Kalibreren p35



Netwerk p35

GPRS-verbinding / Opnieuw registreren / Voorkeurslijsten / Toegangsinstellingen



Tijd en datum p37

Tijdweergave / Datum instellen / Tijdzone / Zomertijd / Tijd instellen



Talen p38

Lijst met beschikbare talen



Profielen p38



Berichten p40



SMS p40

Zend SMS / Lees SMS / SMS instellingen / SMS-archief



E-Mail p43

Voor elke beschikbare postbus:
Instellingen / Open Postbus / Verstuur E-mail



Netwerkinfo p49

Ontvangst / Filters / Regiocodes



Chat p49



Snelle notitie p50



MMS p50

Nieuwe MMS / Een MMS ontvangen /
Mappen beheren / Instellingen



Telefoonboek p26



Namenlijst p4



Instellingen p26

Reset telefoonboek / Telefoonboek kiezen /
Naar telefoonboek kopiëren / Groep
configureren



Spellen en Appl. p64



Euroconverter p64



Calculator p64



Alarmklok p64



Agenda p64



JAVA p66



Gespreksinformatie p68



Gespreksinstellingen p68

Doorschakelen / Postbussen / Auto-herhaal /
Met elke toets / Wachtgesprek / Identiteit



Bellijst p69

Bellijst / Reset



Gespreksteller p70

GSM-teller / GPRS-teller



Infrarood p56



Camera p15



Multimedia p58



Afbeeldingenalbum p58

Lijst met beschikbare afbeeldingen



Muziekalbum p58

Lijst met beschikbare geluiden



Demo p62



Geheugenstatus p62



Spraakmemo p63



TV Slideshow p61



BeDJ p63



Operatordiensten p72

Dienstnummers



De nummers die beschikbaar zijn in dit menu, zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder en het abonnement. Neem hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.



WAP p72

Diensten +



Dit menu is afhankelijk van de netwerkaanbieder en het abonnement. Neem hiervoor contact op met uw netwerkaanbieder.

4 • Tekst of nummers invoeren

Tekst kan in bewerkingsdisplays worden ingevoerd op twee verschillende manieren: door middel van T9[®]-tekstinvoer met voorspellingsfunctie of gewone tekstinvoer. Voor het invoeren van cijfers en leestekens zijn twee andere modi beschikbaar. Pictogrammen op de display geven aan welke tekstmodus actief is.

Aanwijzing: U kunt het toetsenbord dat op het display wordt afgebeeld gebruiken voor het invoeren van tekst met de pen, net alsof u het toetsenbord van een PC gebruikt. Het gebruik van de pen komt overeen met het indrukken van de desbetreffende toetsen.



T9[®]-tekstinvoer

T9[®]-tekstinvoer met voorspellings-functie is een intelligente bewerkings-modus voor berichten, inclusief een uitgebreid woordenboek. U kunt er snel tekst mee invoeren. Druk eenmaal op elke toets die nodig is voor de letter van een woord. Uw invoer wordt geanalyseerd, waarna T9[®] een woord voorstelt door dit in de bewerkings-display weer te geven. Als er meerdere woorden beschikbaar zijn voor de gebruikte

toetscombinatie, wordt het woord gemarkeerd dat u heeft ingevoerd: druk op ◀ of ▶ om door de lijst te bladeren en een keuze te maken uit de door T9[®] voorgestelde woorden (zie het voorbeeld hieronder).


Hoe gebruik ik het?


De toetsen hebben de volgende letters, symbolen en functies:


 tot en met  Letters invoeren.

◀ of ▶ Om door de lijst met voorgestelde woorden te bladeren.

 of  Invoer bevestigen.

 Kort indrukken om één teken te wissen, lang om alle tekst te wissen.

 Omschakelen van Standaardletters naar kleine letters in HOOFDletters.

 Overschakelen van T9[®] naar standaardmodus naar numerieke modus.



Overschakelen naar de symbool- en leestekenmodus.

Voorbeeld: het woord "Doek" invoeren:

1. Druk op .
Op het scherm verschijnt het eerste woord uit een lijst: **Doel**.
2. Druk op om door de lijst te gaan en **Doek** te selecteren.
3. U kunt op of drukken om de selectie van het woord **Doek** te bevestigen.

Reguliere tekstinvoer

Als u de reguliere tekstinvoer wilt openen, selecteert u de gewone tekstinvoer "Abc" met behulp van de toets . Bij deze methode moet u de toetsen meermaals indrukken om het gewenste teken weer te geven: de letter "h" is de tweede letter van de toets , zodat u twee keer hierop moet drukken om "h" in te voeren.

Voorbeeld: het woord "Hond" invoeren:

Druk op (**GHI**), (**MNO**), (**MNO**), (**DEF**). Druk op wanneer u het bericht heeft voltooid.





Onderstaande tabel geeft de functies van de afzonderlijke toetsen aan (alfabet, cijfers en symbolen):

Kort indrukken	Lang indrukken
spatie . , @ / : ; " ' ` ! ; ? ; # + - * = % < > () & £ \$ ¥	1
a b c 2 à ä å æ ç	2
d e f 3 é è Æ Ø	3
g h i 4 Γ Ì	4
j k l 5 Λ	5
m n o 6 ñ ò ö	6
p q r s 7 β Π Θ Σ	7
t u v 8 ü ù	8
w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
Shift-toets	0



5 • Foto's nemen

De mobiele telefoon is voorzien van een digitale camera waarmee u foto's kunt nemen en kunt opslaan in de telefoon, u kunt de foto's dan als achtergrond gebruiken of naar vrienden verzenden.


Hoe kan ik...

De camera activeren/deactiveren	Open/sluit het afsluitdeksel van de camera of druk op de cameratoets.
In-/uitzoomen	Druk in alle modi, met uitzondering van VGA (zie verderop "Instellingen camerabeeld") de navigatietoets  of  .
De beeldmodus wijzigen	Druk op  om te schakelen tussen de Nacht- en de Normaal-modus .
De cameramodus wijzigen	Druk op  als u wilt overschakelen van VGA (640 x 480 pixels) naar Achtergrond (128 x 160 pixels) naar Clip (128 x 160 pixels) naar FotoCall (96 x 64 pixels).

Speciale effecten selecteren

Met de navigatietoets  (links) of  (rechts) schakelt u van het ene naar het andere speciale effect (sepia, reliëf, enz.).

Toegang tot de camera-instellingen

Druk op  wanneer de camera actief is.


Een foto nemen

Druk op de cameratoets wanneer de camera is ingeschakeld.


De foto opslaan

Druk op de cameratoets nadat u de foto heeft genomen.


De foto verwijderen


Druk op  nadat u de foto heeft genomen.

Toegang tot de foto-opties

Druk op  nadat u de foto heeft genomen.


Zelf-timer activeren/deactiveren

Druk op .

U kunt in alle menu's de actuele functie afbreken en terugkeren naar de inactieve stand door de -toets ingedrukt te houden.

Foto's maken

Instellingen camerabeeld



Open het afsluitdeksel van de camera en/of druk op de cameratoets om het camerabeeld op te roepen. Het beeld wordt automatisch scherpgesteld en er verschijnen symbolen onderin de display (**Zoom**, **Effecten**, **Cameramodus**, **Foto**) en bovenin (**Zelf-timer**, **Beeld**).

*Alle opties en in te drukken toetsen die in deze sectie worden beschreven, gelden alleen wanneer de cameramodus is ingeschakeld, d.w.z. wanneer het camerabeeld wordt weergegeven op het display. U kunt ook de **ON** -toets indrukken om toegang tot een willekeurige functie te krijgen (zie "Instellingen" pagina 19).*

Camera-modus

Het standaardfotoformaat van de standaardindeling is **VGA** (640 x 480 pixels). Draai de mobiele telefoon 90° naar links en houd deze horizontaal om een volledig camerabeeld te krijgen.

*In deze mode verschijnt het **VGA**-symbool onderin de rechterboek van de display.*



DE NAVIGATIE-TOETSEN PAssEN ZICH AUTOMATISCH AAN DE HORIZONTALE OF VERTICALE POSITIE AAN (camerabeeld, toetsen indrukken, enz.)



Houd de mobiele telefoon voor alle andere foto-modi verticaal en druk op **# =** wanneer u van **Achtergrond** (128 x 160 pixels) naar **Clip** (128 x 160 pixels) naar **FotoCall** (96 x 64 pixels) wilt overschakelen. Het pictogram voor de geselecteerde **Cameramodus** wordt onderin het display weergegeven.


*Met de **Clip**-mode kunt u na het fotograferen een gesproken bericht opnemen. Zie "FotoTalk: de clipmodus gebruiken" pagina 18 voor uitvoerige informatie over deze cameramodus.*







Effecten

Met deze functie kunt u één van de beschikbare effecten selecteren, zie "Effectenmodus" pagina 20.

Zelf-timer


Met de optie **Zelf-timer** kunt u de zelfontspanner **Aan** of **Uit** zetten (zie "De zelfontspanner gebruiken" pagina 18).

Beeldmodus Er zijn twee cameramodi beschikbaar: **Normaal** en **Nachtmodus** (herkenbaar aan het maanpictogram bovenin het display). Afhankelijk van het lichtniveau drukt u op  om tussen deze modi te schakelen.


Zoommodus Deze optie staat in alle modi ter beschikking: de zoomoptie met één niveau (x2) kan in de modi **Clip** en **Achtergrond** worden gebruikt (met de navigatietoets  of  kunt u in- of uitzoomen), de zoomoptie met twee niveaus (x2 en x4) kan in de modus **VGA** worden gebruikt (omdat u de telefoon horizontaal houdt, dient u ook de toetsen  of , in te drukken, deze komen overeen met de pijlen  en  van de navigatietoets, wanneer u de telefoon verticaal houdt).

Een foto nemen

1. Wanneer de optie zelfontspanner **Uit** is, en de camera is geactiveerd, drukt u op de cameratoets om een foto te nemen.
2. Het nummer dat verschijnt geeft de volgorde aan. Druk op:

 Om de foto die u zojuist hebt gemaakt te negeren en terug te keren naar de camerabeeldmodus.

Camera toets Om de foto op te slaan in het **Afbeeldingenalbum**.


 Om de lijst met beschikbare opties op te roepen: **Verzenden** (per MMS, e-mail of IrDA), foto **Opslaan** in het **Afbeeld. album**, **Wijzigen** of een **Nieuwe foto** maken.

3. Sluit het afsluitdeksel van de camera om de camera te activeren **zonder** dat de foto wordt opgeslagen.
4. Het aantal foto's dat u kunt opslaan is verschillend en hangt af van de instellingen: hoe hoger de resolutie, des te groter is het bestand. U krijgt een waarschuwing wanneer de geheugencapaciteit onvoldoende is. Wanneer dit gebeurt moeten er gegevens worden gewist, zodat er een nieuwe foto kan worden opgeslagen (zie "Geheugenstatus" pagina 62).

Wanneer de foto's worden opgeslagen in het Afbeeldingenalbum krijgen deze de extensie "img_1.jpg" enz. tot 9999. Dit houdt niet in dat u maximaal 9999 foto's kunt nemen, maar dat de foto's inclusief de foto's die u heeft verwijderd, doorlopend

tot en met 9999 worden genummerd. De nummering begint daarna weer bij 1.

De zelfontspanner gebruiken

1. Stel de optie Zelf-timer **Aan** (zie boven), druk vervolgens op de cameratoets om deze te activeren (of druk op , wanneer de optie **Uitgeschakeld** is).
2. Leg de telefoon op de gewenste plaats en positioneer deze zodanig, dat de foto correct wordt genomen.
3. Er wordt afgeteld vanaf 10 seconden (deze waarde kan niet worden gewijzigd). U hoort een signaal 3 seconden voordat de foto wordt genomen. Met het volgende signaal wordt aangegeven dat de foto is gemaakt.

Druk op  om de zelfontspanner te stoppen en terug te keren naar de beeldmodus of druk op  om alleen de zelfontspanner stop te zetten.




4. Wanneer de foto is genomen, volgt u de instructies vanaf punt 2 zoals beschreven in het hoofdstuk "Een foto nemen".

Markeren/leen foto wijzigen

Voor uitvoerige informatie m.b.t. dit onderwerp, zie "Tag-It" pagina 59.

FotoTalk: de clipmodus gebruiken

Met de **Clip**-modus kunt u een clip samenstellen uit een foto en een geluid.

1. Roep de **Clip**-modus op en druk vervolgens op de cameratoets om een foto te maken.
2. Het venster **Geluid opnemen** wordt automatisch geopend: neem het gewenste geluid of het gesproken bericht op (druk op  om af te breken, op  om de opname te beëindigen of wacht totdat de maximale opnameduur van 30 seconden is bereikt).
3. Druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Verzend via MMS Voor het verzenden van uw clip met **Zend** via MMS.

Clip weergeven Voor het afspelen van de clip met **Speel**.

Clip opslaan Voor het **Opslaan** van de clip die u gemaakt heeft: de afbeelding in het **Afbeeld. Album** en de opgenomen sound in het **Muziekalbum**.

Clip wijzigen Om de gemaakte **Clip** te **wijzigen**.

FotoCall: zien wie er belt

Met de [FotoCall](#)-modus kunt u een foto maken en deze aan een groep toewijzen. Wanneer er een beller uit deze groep belt, verschijnt de desbetreffende foto. Zie "FotoCall: zien en horen wie er belt" pagina 6 voor uitvoerige informatie.

De foto's bekijken

De foto's die u heeft gemaakt worden automatisch opgeslagen in het menu [Multimedia](#) > [Afbeeld.album](#). Zie "Afbeeldingalbum" pagina 58 voor meer informatie.


Een oproep ontvangen en iemand bellen

Wanneer u een oproep ontvangt terwijl u de camera gebruikt:

- Wanneer u de oproep beantwoordt wordt de camerafunctie beëindigt en uw telefoon keert terug naar de inactieve stand, wanneer u het gesprek beëindigt.
- Wanneer u de oproep weigert, wordt eveneens de camerafunctie beëindigt, de telefoon toont vervolgens het camerabeeld.

Om iemand te bellen moet u eerst terugkeren naar de inactieve stand.

Instellingen

Druk op  wanneer de cameramodus is ingeschakeld om toegang te krijgen tot andere opties die ook ter beschikking staan binnen het camerabeeld.

De instellingen die het laatst zijn vastgelegd worden opgeslagen en zijn weer actief bij de eerstvolgende keer dat u de camera gebruikt, totdat u deze opnieuw verandert.

Algem. Instellingen

Tijd & datum

Voor het instellen van de gegevens die op de opgenomen afbeelding worden aangegeven: [Tijd & datum](#), [Alleen datum](#) of niets.


Camera-modus

Voor het overschakelen van de ene cameramodus in de volgende: zie "Instellingen camerabeeld" pagina 16.

Kwaliteit afbeelding

Om de gewenste beeldkwaliteit te selecteren: [Laag](#), [Gemiddeld](#), [Hoog](#).

Geluiden

Voor het instellen van het [Waarschuwingssignaal](#) en [Cameraklik](#). Het waarschuwingssignaal klinkt 3 seconden voordat de foto wordt genomen, de cameraklik meteen nadat de foto is gemaakt. Selecteer [Standaard](#) of één van de beschikbare geluiden, druk vervolgens op  om deze te activeren.

Reset instellingen Om alle waarden terug te zetten in de standaardinstellingen.

Kaders

Om een kader te selecteren dat aan de gemaakte foto wordt toegewezen (activeert automatisch de modus 128 x 160 pixels) of voor het maken van uw eigen kader, direct uit een foto.


Effectenmodus

Hiermee kunt u een van de volgende modi kiezen: **Normaal**, **Zwart-wit**, **Sepia**, **Digitaal**, **Reliëf**, **Negatief kleur**, **Omkaderen** en **Omkaderen 2**.

Beeldmodus

Hiermee kunt u een van de volgende twee modi selecteren: **Normaal** en **Nacht**. De standaardmodus is **Normaal**.

Zelf-timer

Zet deze opties op **Aan** om te activeren en druk op  om terug te keren naar het camerabeeld en om te fotograferen (zie pagina 18).


6 • BeDJ

Met BeDJ kunt u uw eigen geluid maken; u kunt daarvoor stijlelementen of alle SP-MIDI of MIDI-belmelodieën gebruiken die in uw telefoon aanwezig zijn. U kunt uw eigen mix vervolgens aan vrienden en kennissen verzenden, als belmelodie of alarmsignaal gebruiken enz.



Aanwijzing: in de meeste contexten heeft u ook toegang tot de opties via het touchscreen en de pen, deze bediening komt overeen met het indrukken van de desbetreffende toetsen.

Basisfuncties

BeDJ in-/uitschakelen


Selecteer **Multimedia** > **BeDJ**.
Houd de -toets ingedrukt om uit te schakelen.

Een nummer activeren/deactiveren

Druk op één van de toetsen  tot en met , of tik met de pen de rode stip aan boven de naam van het nummer onderin het touchscreen.


Druk op  om alle nummers tegelijk te deactiveren.

Mix opnemen (starten en stopzetten)



Druk op , of gebruik de pen om de rode stip in de linkerbovenhoek van het touchscreen aan te tikken.

Wanneer u stopt met opnemen, verschijnen de desbetreffende opties voor de opname (zie pagina 23).


Het veld **Tempo** activeren

Druk op .


Toegang tot de nummerselectielijst

Druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt.

Toegang tot het **Help**-venster






Druk op .

Toegang tot de lijst **BeDJ-Opties**



Druk op  alvorens op te nemen.

In BeDJ wordt de informatie die op dat moment wordt gebruikt of de geselecteerde functie altijd in oranje weergegeven.





Nummers activeren

1. U kunt BeDJ starten door **Multimedia** > **BeDJ** te selecteren.
2. Linksboven op het BeDJ-display is de standaardmuziekstijl geselecteerd (bijv. Groovy, Techno, enz.), de actuele tempowaarde, de status van het opnemen en de naam van het nummer weergegeven.
3. Onderin het display zijn negen nummers beschikbaar die zijn gekoppeld aan de toetsen  tot en met  en die u kunt mixen: druk de toets in die overeenkomt met het nummer dat u wilt activeren.
Er zijn in totaal 9 nummers beschikbaar: druk op één van de toetsen  tot en met  en houd deze ingedrukt om de nummerselectielijst te openen. Toets  is altijd gekoppeld aan spraak.




Melodieën en instrumenten van een nummer wijzigen

Voordat u nummers activeert, houdt u één van de toetsen  tot en met  ingedrukt om de standaardmelodie en de instrumenten te wijzigen:






Melodie

De actieve melodie die in het geselecteerde nummer wordt gebruikt, is de eerste die in de lijst is gemarkeerd. Druk op  of  om een andere melodie te selecteren, druk vervolgens op  of  om de lijst met instrumenten te openen die in deze melodie worden gebruikt.

Instrumenten

Het actuele instrument dat in de geselecteerde melodie wordt gebruikt, is het eerste dat in de lijst is gemarkeerd. Druk op  of  om een andere instrument te selecteren, druk vervolgens op  om terug te keren naar het hoofdenster.

Het tempo wijzigen


1. Druk op  om het veld **Tempo** te activeren, dat wordt weergegeven in bpm (of "beats per minuut") en geldt voor alle nummers.
2. Druk op de gemarkeerde toetsen  of  om het tempo te verhogen of te verlagen, druk vervolgens op  of  om naar het vorige display terug te gaan.



U kunt het Tempo niet wijzigen terwijl u nummers afspeelt of een mix opneemt. U hoeft de tempo-



instellingen niet op te slaan, deze blijven automatisch bewaard.



Een mix opnemen

De opname starten


1. Wanneer u de mix wilt opnemen, drukt u op , of tik met de pen de rode stip in de linkerbovenhoek van het touchscreen aan. De timer wordt gestart en het rode **Radio**-pictogram is geactiveerd.
2. Terwijl u de mix opneemt, kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

Een nummer activeren Op de toetsen  tot en met  drukken.

Het actuele volume verhogen/verlagen Druk op  of  of tik met de pen de pictogrammen +/ - aan van het actienummer boven en onder het actieve nummer.

Vorige of volgende nummer markeren Druk op  of  : wanneer het nummer actief is, kunt u het actuele volume wijzigen (zie hierboven).

Opname
stopzetten

Druk op .

*De opname wordt automatisch gestopt, wanneer de mix 50 KB is (na ongeveer 2 minuten). De capaciteit is afhankelijk van het beschikbare geheugen in de telefoon: selecteer **Multimedia > Geheugenstatus voor informatie over het beschikbare geheugen.***

Opnames beheren

Wanneer u de opname van de mix stopzet, een venster geopend dat de volgende opties bevat:

Opnieuw mixen U kunt een nieuwe mix opnemen en dezelfde naam gebruiken.

Opnieuw afspelen De mix die u heeft opgenomen, wordt afgespeeld.

Opslaan Geef de mix een naam en sla deze op.

Verzend via MMS De mix als onderdeel van een multimediabericht verzenden.

Verzend via IrDA Uw mix via IrDA verzenden.

Verzend via E-mail De mix per e-mail verzenden.



De opgeslagen opname wordt met de gekozen naam weergegeven in het menu Instellingen > Geluiden > Belmelodie en in het menu Multimedia > Muziekalbum. U kunt de mix instellen als belmelodie voor binnenkomende oproepen en voor het aankondigen van nieuwe gebeurtenissen.

Uw eigen stijl en mix maken

U kunt met de geavanceerde opties zelf muziekstijlen maken en mixen. Dit kan rechtstreeks met de beschikbare BeDJ-stijlen (bijv. Groove, Techno, Disco, enz.) of met de lijst met belmelodieën (bijv. Bach, Cool, Dream, enz.).

De lijst met belseignalen bevat de MIDI-bestanden die u mogelijk heeft gedownload via e-mail, IrDA, enz.

Van bestaande bestanden









1. Wanneer het BeDJ-venster actief is, drukt u op  om de lijst met **opties** te openen.
2. Wanneer u **Belmelodieën mixen** of **BeDJ-stijlen** selecteert, kiest u één van de beschikbare melodieën in de lijst en drukt u op  om uw keuze te bevestigen.
3. Het BeDJ-venster wordt automatisch weergegeven en de melodie die aan het

geselecteerde belseignaal is gekoppeld, wordt onderverdeeld in nummers.



4. Zoals hiervoor is beschreven, kunt u vervolgens nummers activeren en deactiveren, de mix opnemen, enz.

Het aantal actieve tracks is afhankelijk van de door u gekozen melodie.

Nieuwe mixen

1. Wanneer u **Geavanceerd** selecteert, opent BeDJ een nieuw set lege nummers geopend.
2. Druk op  en houd de toets ingedrukt: de lijst met alle MIDI-bestanden in de telefoon wordt op het display weergegeven. Selecteer één bestand en druk op .
3. Er wordt een nieuwe lijst weergegeven met alle nummers van het geselecteerde MIDI-bestand (max. 16). Druk op  of  om een nummer te selecteren en druk vervolgens op  om dit nummer toe te wijzen aan toets .
4. Herhaal deze twee stappen om de gewenste nummers toe te wijzen aan de toetsen  tot en met .
5. Wanneer u hiermee klaar bent, kunt u de mix opnemen (zie pagina 23).

6. Druk tweemaal op  om terug te keren naar de normale stand.

Vele mixmogelijkheden: u kunt de 16 nummers van elke belmelodie toewijzen aan de toetsen  tot en met ! Hierdoor heeft u duizenden keuzes waarmee u belemaal uw eigen mix kunt maken.

Uw eigen stijl opslaan

U kunt uw eigen **stijl** opslaan in het menu BeDJ-stijlen en deze later gebruiken om een nieuwe mix te maken. Deze nieuwe stijl bevat alle nummers die u heeft gemixt, maar bevat niet de effecten die u op de mix heeft toegepast.

Een gesprek aannemen

Wanneer u een oproep ontvangt terwijl BeDJ actief is, wordt het geluid automatisch onderdrukt.

1. Wanneer u de oproep beantwoordt, wordt BeDJ afgesloten. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt de inactieve stand automatisch ingeschakeld.
2. Wanneer u een oproep weigert of negeert, blijft het BeDJ-venster actief.

7 • Telefoonboek

Met het menu **Telefoonboek** heeft u toegang tot de twee telefoonboeken die ter beschikking staan: het SIM-telefoonboek op uw SIM-kaart (aantal notities afhankelijk van de capaciteit) of het telefoonboek in uw telefoon (max. 499 namen), dat als standaardtelefoonboek is ingesteld. Wanneer u in het menu **Telefoonboek** nieuwe namen invoert, worden deze alleen toegevoegd aan het telefoonboek dat is ingesteld.




Het maximale aantal namen en gebeurtenissen dat kan worden ingevoerd, bedraagt 499, mits het gebeugen van uw telefoon niet voor een groot deel werd toegewezen aan andere functies (memo's, geluid, afbeeldingen, enz.).

Instellingen

Telefoonboek kiezen



Tel.boek kiezen

Druk op  en selecteer **Telefoonboek** > **Instellingen** > **Kies Tel. boek**. Met  of  selecteert u het gewenste telefoonboek. Notities die aan het ingestelde telefoonboek worden toegevoegd, kunnen vervolgens met de opties **Kopie naar SIM** of **Kopie naar Tel.** naar het andere telefoonboek worden gekopieerd.

Reset telefoonboek



Reset Tel.boek

Om alle notities te wissen. Deze optie kan alleen worden gebruikt voor het telefoonboek in de telefoon en is NIET toepasbaar voor het SIM-telefoonboek.

Naar telefoonboek kopiëren



Naar Tel.boek kop.

Wanneer u het automatische kopiëren van uw SIM-telefoonboek hebt afgebroken of niet hebt toegestaan toen u de telefoon voor de eerste keer in gebruik nam, kunt u dat handmatig doen: selecteer daarvoor **Telefoonboek** > **Instellingen** > **Alles naar Tel.**

Uw mobiele telefoon kan telkens slechts één telefoonboek beheren en negeert de informatie die het andere telefoonboek betreffen: bijv. wanneer de naam "Muller" in beide telefoonboeken aanwezig is en u deze in het telefoonboek wist, blijft de naam onveranderd behouden op de SIM-kaart.

Groep configureren



Groep configureren



Met deze functie kunt u uw bellersgroepen beheren, hernoemen en aan iedere groep een speciale belmelodie en een speciale afbeelding toewijzen.

Gebruik de lijst van het Telefoonboek, wanneer u aan de ingevoerde namen een groep wilt toewijzen. Zie "FotoCall: zien en horen wie er belt" pagina 28.

Gegevens aan het telefoonboek toevoegen


De gegevens worden in het ingestelde telefoonboek ingevoerd.

In het SIM-telefoonboek

1. Druk in de inactieve stand op  en selecteer <Nieuw>.
2. Voer de gewenste naam en het nummer in, voer vervolgens de extra nummers in (Telefoon, Fax of Data) en druk op  om deze naam in uw telefoonboek op te slaan.

De maximale lengte van een telefoonnummer bedraagt 40 tekens, afhankelijk van uw SIM-kaart. Bij het invoeren van het volledige telefoonnummer, inclusief het landnummer en kengetal kan het telefoonnummer onafhankelijk van de verblijfplaats worden gekozen.

In het telefoonboek van de telefoon

1. Druk in de inactieve stand op  en selecteer <Nieuw>. Voer eerst de voornaam en dan de

achternaam in (max. 20 Latijnse tekens); één van de beide naamvelden hoeft niet te worden ingevuld, maar beide mogen niet leeg zijn.

2. Selecteer vervolgens het [Gesprekstype](#). In de numerieke velden kunnen max. 40 cijfers en een "+" teken worden opgeslagen en in de alfanumerieke velden (e-mail en eigen notities) max. 50 Latijnse tekens. Voor iedere notitie staan max. 5 velden ter beschikking (bijv. voor 2 mobiele telefoonnummers, 2 zakelijke nummers, een e-mailadres en een tekstnotitie).
3. Desgewenst kunt u de groep selecteren die u aan deze ingevoerde gegevens wilt toewijzen.

Mijn nummers

De optie [Mijn nummers](#) die in ieder telefoonboek verschijnt, moet uw eigen telefoonnummers bevatten. Wanneer dit niet het geval is, raden wij u aan uw mobiele telefoonnummer en andere relevante informatie in te voeren.

Desgewenst kunt u alle velden van [Mijn nummers](#) leeg laten, maar u kunt deze optie niet verwijderen.

Alarmnummer



Alarmnummer

Met het alarmnummer belt u het nummer van de hulpdiensten in uw land. Meestal kunt u dit nummer ook


bellen, wanneer u de toetsen heeft geblokkeerd en u nog geen PIN-code heeft ingevoerd.

In Europa is het standaard alarmnummer 112, in Engeland is dat 999.

FotoCall: zien en horen wie er belt

Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer u het telefoonboek van de telefoon hebt geselecteerd en functioneert NIET met het SIM-telefoonboek.


Met de functie FotoCall kunt u aan de beschikbare groepen een eigen naam/aanduiding ("Vrienden", "Kantoor", enz.), een speciale afbeelding (uit het [Afbeeldingenalbum](#)) en een melodie (uit het lijst [Belmelodieën](#)) toewijzen. Vervolgens kunt u aan één of meerdere namen een bellersgroep toewijzen; wanneer er iemand uit deze groep belt, wordt zijn naam en de gedefinieerde afbeelding van de groep weergegeven en u hoort de melodie die u voor de groep hebt ingesteld.


1. Selecteer [Telefoonboek](#) > [Instellingen](#) > [Config. Groep](#). Wijzig de naam van de groep om deze beter te kunnen herkennen (bijvoorbeeld "Vrienden", "Kinderen") en selecteer vervolgens de [Melodie](#) en de [Afbeelding](#) die u wilt koppelen aan deze groep.
2. Houd de -toets ingedrukt om terug te keren naar de inactieve stand. Druk vervolgens op

▼ om de inhoud van het telefoonboek weer te geven. Selecteer de contactpersoon die u aan deze groep wilt koppelen, roep vervolgens de functie [Config. Groep](#) op en selecteer de groep van uw keuze.



Namen wijzigen en beheren

Druk in de inactieve stand op ▼ om het [Telefoonboek](#) met de opgeslagen gegevens op te roepen. U kunt in het telefoonboek naar een bepaalde naam zoeken:




Druk de desbetreffende lettertoets in om te zoeken in de lijst (bijv. druk tweemaal op , wanneer u de letter "U" zoekt). De eerste notitie die met deze letter begint, wordt in de lijst aangestuurd.



Druk de -toets in, voer de beginletter van de naam in die u zoekt en druk op  om de naam direct aan te sturen.

In de SIM-kaart

Selecteer een naam in het telefoonboek op de SIM-kaart en druk op  om toegang te krijgen tot een van de volgende opties:


- Bel Handsfree
- Bel
- Verzend via SMS
- Voicedial
- Flash kiezen
- Kopie naar Tel.
- Wissen
- Veranderen
- Verzend via MMS

Met de functie Kopiëren naar Telefoonboek kunt u de inhoud van uw SIM-kaart naar uw telefoon kopiëren. Wanneer u deze functie tweemaal uitvoert, worden alle namen verdubbeld.

In de telefoon

Selecteer een naam in het telefoonboek in de telefoon en druk op  om toegang te krijgen tot een van de volgende opties:

- Wijzig naam
- Bel
- Bel Handsfree
- Verzend via SMS
- Verzend via MMS
- Kies groep
- Versturen
- Wissen
- Tonen

Selecteer **Tonen** om de lijst met opgeslagen telefoonnummers of alle velden van deze notitie op te roepen, vervolgens <Nieuw> om een nieuw veld voor deze notitie aan te leggen. Selecteer een veld en druk op  om toegang te krijgen tot andere opties; deze zijn:

Maak standaard

Het eerste ingevoerde nummer geldt als standaardnummer: dit nummer verschijnt op de eerste plaats in de lijst en wordt automatisch gekozen, zodra u op de opneemtoets drukt. Met deze optie kunt u nog een nummer als standaardtelefoonnummer definiëren.

Kopie naar SIM

Om een notitie uit het telefoonboek van de telefoon naar de SIM-kaart te kopiëren (het telefoonboek is dan altijd geactualiseerd, wanneer u tussen de telefoonboeken schakelt of een andere telefoon gebruikt).

Tonen

Om de details van het geselecteerde veld weer te geven.

Verander type

Voor het wijzigen of vastleggen van de veldsoort voor het geselecteerde nummer.

De alfanumerieke velden (notitie en e-mail) kunnen alleen worden gewijzigd of gewist.

8 • Instellingen

Via het menu **Instellingen** kunt u uw telefoon aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en de instellingen voor elke beschikbare functie wijzigen (geluiden, tijd en datum, beveiliging, enz.). Via het menu **Profielen** kunt u diverse instellingen tegelijk wijzigen (zie pagina 38).

Geluiden

Stil



Stil

Hiermee zet u de modus **Stil aan** of **uit**. Wanneer deze instelling op **aan** staat, worden alle alarmen gedeactiveerd en is het **trilsignaal** geactiveerd.

*De instelling **Stil** is ook van toepassing op de toetstonen.*

Belvolume



Belvolume

Het belvolume is standaard meestal ingesteld op **Midden**. Druk op **▲** of **▼** om het volume van het belsignaal in te stellen van **Stil** tot **Toenemend**.

Belmelodie



Belmelodie

Hiermee selecteert u de gewenste belmelodie. De melodielijst bevat ook

opgenomen geluiden en melodieën. Blader door de lijst en wacht, totdat de geselecteerde melodie wordt afgespeeld.

*U hoort de melodie niet, wanneer het belvolume op uit staat of wanneer de modus **Stil** is geactiveerd (zie pagina 7).*

SMS/MMS alarm



SMS/MMS alarm

Hiermee zet u een alarm voor het ontvangen van nieuwe berichten **aan** of **uit**. Wanneer deze optie **aan** staat, kunt u het alarm kiezen uit de lijst met belsignalen.

Equalizer



Equalizer

Met deze functie kunt u uit verschillende geluidsinstellingen kiezen. Deze instellingen zijn ook tijdens een gesprek beschikbaar (blader in dat geval door de lijst en wacht enkele seconden om het verschil te horen).

Toetstonen



Toetstonen

Hiermee zet u de toetstonen **Aan** of **Uit**. Zelfs wanneer de toetstonen op **Uit** zijn ingesteld, worden DTMF afgespeeld tijdens een gesprek.

Alarmsignaal



Alarmsignaal

Hiermee zet u het alarmsignaal **Aan** of **Uit** voor de volgende onderdelen:

- wanneer er geprogrammeerde **Afspraken** in uw agenda plaatsvinden,
- bij een **Gemist gesprek**,
- wanneer het **Batterij alarm** wordt gegeven, wanneer de batterij moet worden opgeladen,
- de controle van de gespreksduur met het **Minuten alarm** (de beller kan het piepsignaal niet horen).

In dit menu kunt u alleen de alarmsignalen activeren/deactiveren, u kunt de waarschuwingen zelf NIET wijzigen. Wanneer u bijv. de waarschuwing van een afspraak Uitzet, wordt op de telefoon toch het Alarmsymbool weergegeven (wanneer u een alarm heeft geprogrammeerd), het bijbehorende geluid wordt alleen niet afgespeeld.

Trilsignaal



Trilsignaal

Hiermee zet u het trilsignaal voor het ontvangen van een gesprek, wanneer er een afspraak uit de agenda plaatsvindt, wanneer u een bericht ontvangt en wanneer het alarm afgaat **Aan** of **Uit**.

Het trilsignaal wordt automatisch Uitzgeschakeld, wanneer u de oplader of de adapter van de sigarettenaansteker aansluit.

Display

Animaties



Animaties

Hiermee zet u de animatie van de menupictogrammen van de carrousel op **Aan** of **Uit**. Wanneer de optie **Aan** staat, kan tevens door teksten worden gebladerd, bijv. een bericht dat in het menu **Lees SMS** is geselecteerd.

Door deze functie uit te schakelen, vergroot u de gebruiksduur van uw telefoon.

Screensaver




Screensaver

Hiermee zet u de screensaver **Aan** of **Uit**. Wanneer de screensaver **Aan** staat, wordt in de inactieve stand een diavoorstelling weergegeven van de JPEG-bestanden die u in uw telefoon hebt opgeslagen en geselecteerd.

Wanneer u de screensaver Uitzet, wordt automatisch de Economy-modus geactiveerd. De actuele tijd wordt dan tegen een zwarte achtergrond weergegeven. Deze modus verhoogt de gebruiksduur van uw telefoon (ontziet de batterij).

Selecteer de gewenste afbeeldingen, roep **Startvertraging** op en voer een waarde in, roep

vervolgens **Vervangingstijd** voor de intervalopgave op. Druk op  om de screensaver te activeren. De screensaver wordt vervolgens in de inactieve stand volgens de ingestelde tijdsbepalingen en intervallen tussen de afzonderlijke afbeeldingen voor de diavoorstelling gestart.

Voor een diavoorstelling moet u verschillende afbeeldingen selecteren (maximaal 10). Wanneer u slechts één afbeelding selecteert als screensaver, wordt alleen deze ene afbeelding weergegeven.

Verlichting



Verlichting

Voor het instellen van de **Duur** van de verlichting door de gewenste waarde te selecteren. De verlichting wordt geactiveerd, wanneer u een gesprek of bericht ontvangt, in menu's bladert, enz.

Door deze functie uit te schakelen, verhoogt u de gebruiksduur van uw telefoon.

Verlichtingssterkte



Verlichtingssterkte

Voor het instellen van de **Verlichtingssterkte** van de verlichting door de gewenste waarde te selecteren. Hoe lager u de verlichtingssterkte instelt, des te langer is de levensduur van de batterij.

Achtergrond



Achtergrond

Met deze functie zet u de achtergrond **Aan** of **Uit**. Wanneer deze optie **Aan** staat, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven in de modus **Normaal** of **Fade** in de inactieve stand, wanneer u geen diavoorstelling hebt geactiveerd.

U kunt alleen JPEG-afbeeldingen gebruiken als achtergrond.

Sneloproep





Sneltoetsen








Sneltoetsen

Met dit menu kunt u een speciale functie direct toegankelijk maken door deze te koppelen aan een toets. Door de desbetreffende toets ingedrukt te houden wordt de functie geactiveerd of wordt het gekoppelde nummer gebeld (**Flash kiezen**).

U kunt alleen de toetsen  tot en met  programmeren.

De volgende toetsen zijn voorgeprogrammeerd:  (= (lijst met sneltoetsen oproepen),  (WAP starten),  (Voicemailbox bellen) en  (internationaal bellen). Afhankelijk van uw netwerkaanbieder kunnen andere sneltoetsen vooraf zijn gedefinieerd en geblokkeerd.

1. Selecteer een toets van  tot en met  en druk op .
2. Blader door de lijst om de functie te selecteren die u aan deze toets wilt koppelen en druk op . De meeste selectiemogelijkheden openen het menu (bijv. **Zend bericht** of **e-mail**) of roepen de functie op (bijv. **Calculator** of **Memo opnemen**).

Wanneer de geselecteerde sneltoets al is toegewezen, kunt u deze opnieuw programmeren: druk tweemaal op  en selecteer Wijzigen. Hierdoor wordt de lijst met beschikbare functies geopend.

U gebruikt de sneltoetsen door de toets die is gekoppeld aan de gewenste functie of het nummer dat u wilt bellen in de inactieve stand ingedrukt te houden.


Spraaksturing




Spraaksturing


Voor het aanmaken van een spraaklabel waarmee u direct toegang heeft tot een specifieke functie.

U kunt een spraaklabel koppelen aan de meeste functies waarvoor u Sneltoetsen kunt gebruiken.

1. Selecteer **<Nieuw>**, blader door de lijst om de gewenste functie te selecteren en druk op .
2. Zodra **Druk op OK en spreek** verschijnt, volgt u de aanwijzingen op het display op. Wanneer u

wordt gevraagd uw spraaklabel op te nemen, controleert u of u zich in een rustige omgeving bevindt, kiest u een kort en eenvoudig woord en spreekt u dit duidelijk uit.

3. In het volgende menu heeft u toegang tot de opties **Wissen**, **Afspelen**, **Wijzig functie** en **Verander label**. Druk op  om meer spraaklabels toe te voegen.


Wanneer u een functie wilt activeren via een spraaklabel, houdt u in de inactieve stand de -toets ingedrukt en spreekt u het opgenomen spraaklabel uit.

Voicedial




Voicedial

Met dit menu kunt u een spraaklabel aanmaken door een woord op te slaan.

Wanneer u dit woord uitspreekt wordt het desbetreffende telefoonnummer gekozen. Gaat u te werk zoals in de vorige paragraaf wordt beschreven, selecteer de gewenste notitie in de lijst en druk vervolgens op .

Wanneer het telefoonboek in de telefoon is ingesteld, kunt u het gewenste nummer in de lijst die wordt afgebeeld selecteren.

Net als bij de **Voicecommand**, wanneer **Spraaklabel?** verschijnt, drukt u op  en volgt u de instructies die op het scherm worden weergegeven op. Wanneer u een functie wilt activeren via het spraaklabel: houd

in de inactieve stand de -toets ingedrukt en spreek het spraaklabel uit voor het nummer dat u wilt bellen.

U kunt maximaal 15 spraaklabels definiëren voor functietoegang en spraakgestuurd kiezen. U heeft toegang tot de spraaklabels in de desbetreffende menu's om deze te wissen, wijzigen of af te spelen.

Navigeer icoon



Navigeer icoon

Met deze functie kunt u het navigeer icoon **Aan** of **Uit** zetten. Wanneer de functie **Aan** staat, verschijnt het navigeer icoon in de inactieve stand en biedt u de mogelijkheid de menu's in beeld te brengen, waartoe u met de navigatietoets van uw telefoon toegang heeft.

U heeft altijd toegang tot de menu's met de navigatietoets, ook wanneer deze optie is Uitgeschakeld.

Beveiliging

Publieke namen



Publieke namen

Met deze functie kunt u een speciale namenlijst aanleggen met zogenaamde **Publieke** namen en gesprekken met deze lijst te beperken via de optie **Belbeperking**.

Belbeperking

Hiermee beperkt u de gesprekken voor de lijst **Publiek**. In dit geval heeft u alleen toegang tot de namen in de lijst **Publiek** en niet meer tot het **Telefoonboek** in het hoofdmenu.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en vereist een PIN2-code (zie pagina 35). Deze optie kan ook WAP- en e-mailverbindingen via GPRS beïnvloeden.

Publieke namen

Stelt u in staat uw lijst **Publiek** te bekijken, te bewerken en te wijzigen met behulp van uw PIN 2-code.

Gesprekken beperken



Gesprekken beperken
Via dit menu kunt u het gebruik van uw telefoon beperken tot bepaalde gesprekken waarbij zowel uitgaande als inkomende gesprekken kunnen worden geblokkeerd. Deze functie is netwerkafhankelijk en vereist een door uw netwerkaanbieder verstrekt specifiek wachtwoord. Gesprekken beperken kan zowel aan **Inkomende** gesprekken (**Alle** gesprekken of **Internationaal**) als voor **Uitgaande** gesprekken (**Alle**

gesprekken, [Internationaal](#) en [Buitenland](#)) worden toegewezen.

In alle gevallen heeft de optie Annuleren invloed op alle gesprekken in deze menu's. Het menu Status maakt het mogelijk de instelling van de gespreksbeperking te controleren.

Codes wijzigen



Codes wijzigen

Hiermee kunt u de [PIN](#)- en [PIN 2](#)-code of de code voor de [Gespreksbeperking](#) wijzigen. Afhankelijk van uw SIM-kaart kan voor sommige functies of opties een geheime PIN 2-code vereist zijn, die door uw netwerk aanbieder wordt verstrekt.

Wanneer u drie keer een onjuiste PIN 2-code invoert, wordt uw SIM-kaart geblokkeerd. Om de blokkering op te heffen, moet u een PUK 2-code aanvragen bij uw netwerk aanbieder of leverancier. Wanneer u tien keer achtereenvolgend een onjuiste PUK-code invoert, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, neem dan contact op met uw netwerk aanbieder of leverancier.

PIN-beveiliging



PIN-beveiliging

Hiermee zet u de PIN-beveiliging [Aan](#) of [Uit](#). Wanneer de PIN-beveiliging [Aan](#)

staat, wordt u gevraagd uw PIN-code in te voeren, wanneer u de telefoon inschakelt.

U kunt de PIN-code niet wijzigen wanneer deze optie Uit staat.

Kalibreren

Met dit menu kunt u het display kalibreren. Zie "Kalibreren" pagina 2 voor bijzonderheden.

Netwerk

Neem contact op met uw netwerk aanbieder voor meer informatie over de beschikbaarheid van GPRS en de abonnementsvoorwaarden. U moet uw telefoon waarschijnlijk configureren met de GPRS-instellingen van de desbetreffende netwerk aanbieder. U doet dit in de menu's die in dit gedeelte worden beschreven. Stel vervolgens het gewenste netwerk (GSM of GPRS) in de menu's van de afzonderlijke toepassingen in (bijv. WAP, MMS, e-mail, enz.).

GPRS-verbinding



GPRS-verbinding

In dit menu kunt u de verbindingmodus van uw mobiele telefoon met het GPRS-netwerk definiëren:

Altijd aan

De telefoon wordt altijd aangemeld bij het GPRS-netwerk. Met deze instelling is een snellere GPRS-verbinding mogelijk. Het energieverbruik neemt hierbij echter toe.

Bij data oproep

De telefoon wordt alleen automatisch aangemeld bij het GPRS-netwerk, wanneer dat nodig is. Dit is een energiezuinige instelling waarbij de verbinding echter trager tot stand komt.

Opnieuw registreren



Opnieuw registreren

Biedt u een lijst met de beschikbare netwerken in het gebied, wanneer de modus **Handmatig** is geselecteerd. Selecteer het netwerk waarbij u zich wilt

laten registreren en druk op om te bevestigen.

Voorkeurslijsten



Voorkeurslijsten

Stelt u in staat een lijst met voorkeursnetwerken aan te leggen. Na definiëring probeert de telefoon zich volgens uw voorkeuren te laten registreren bij een netwerk.

Toegangsinstellingen



Toegangsinstellingen

In dit menu kunt u verschillende gegevensprofielen aanmaken: wanneer u WAP gebruikt of een MMS-bericht verzendt, wordt het geselecteerde profiel gebruikt om een verbinding met het GSM- of GPRS-netwerk te maken.

Alle functies die hierna worden beschreven zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder en/of uw abonnement. De meeste foutberichten die u tijdens de verbinding ziet, zijn te wijten aan onjuiste parameter-instellingen: voordat u de eerste verbinding tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw netwerkaanbieder, zodat u de benodigde parameters krijgt, dit kan soms ook per SMS plaatsvinden. Sommige vooraf geconfigureerde profielen kunnen geblokkeerd zijn zodat u ze niet kunt herprogrammeren of hernoemen.

Selecteer een positie in de lijst en druk op om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Verander naam

Om de naam van het geselecteerde profiel te wijzigen.

Tonen

Om alle parameters van het geselecteerde profiel weer te geven.

GSM-instelling

Om de GSM-instellingen te wijzigen:

- **Login**,
- **Wachtwoord**,
- Het **Tel. Nr.** dat nodig is om de verbinding tot stand te brengen ontvangt u van uw netwerkaanbieder (**ISDN** of **Analoog**),
- **Auto. Uitlogtijd**, een waarde van minimaal 30 seconden, waarna de verbinding automatisch wordt verbroken (wanneer er een actieve verbinding was).

GPRS-parameters

Om de GPRS-parameters te wijzigen (dezelfde velden als bij de GSM-instellingen). Met het menu **APN** kunt u het adres van het externe datanetwerk invoeren, waarin u wilt inbellen, een tekstsleutel voor het tot stand brengen van de verbinding.

Tijd en datum

Tijdweergave



Tijdweergave

Voor het instellen van de tijdweergave in de inactieve stand **Analoog**, **Digitaal**, **Klein digitaal** of **Geen klok**.

Datum instellen



Datum instellen

Voor het instellen van de datum, door de desbetreffende numerieke toetsen in te drukken. U kunt de datum ook instellen door op **▲** of **▼** te drukken.

Tijdzone

De tijdzone en zomertijd moeten eerst worden ingesteld (controleer de datum en tijd, wanneer deze eerder werden ingesteld).



Tijdzone

Voor het instellen van de juiste tijdzone op basis van de GMT (Greenwich Meridian Time).

Zomertijd

Deze instelling is alleen van belang in landen die een officiële zomer- en wintertijd kennen (bijv. Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Zomertijd

Via deze optie kunt u de zomertijd **Aan** (tijdens de zomermaanden) of **Uit** (tijdens de wintermaanden) zetten. Wanneer de zomertijd **Aan** staat en u de tijd instelt op 12:00, wordt deze automatisch gewijzigd naar 13:00 als de optie **Uit** wordt gezet.


Tijd instellen



Tijd instellen

Voor het instellen van de tijd, door de desbetreffende toetsen in te drukken, of op ▲ of ▼ te drukken om de tijd minuut voor minuut vooruit of achteruit te zetten.


Talen

Met dit menu kunt u de displaytaal selecteren voor de menuteksten. Druk op ▲ of ▼ om de taal van uw keuze te selecteren en druk op  om te bevestigen.


Profielen

Met dit menu heeft u toegang tot een groep vooraf gedefinieerde instellingen, waarmee u uw telefoon snel kunt aanpassen aan uw individuele wensen, doordat verschillende instellingen tegelijkertijd worden gewijzigd. Wanneer u bijvoorbeeld **Vergadering** selecteert, wordt uw belvolume naar stil gezet, wordt het trilsignaal geactiveerd en worden de







toetstones uitgeschakeld (de overige functies worden geregeld volgens de door u gekozen instellingen). Wanneer uw vergadering voorbij is, selecteert u **Persoonlijk** om terug te keren naar uw gewone instellingen.

Wanneer u een sneltoets aan een profiel heeft gekoppeld (wanneer u dan bijv. de toets  ingedrukt houdt, activeert u de Stil-instellingen, zie "Sneltoetsen" pagina 32), moet u deze toets opnieuw ingedrukt houden om deze te deactiveren en terug te keren naar de Persoonlijke instellingen.

De instellingen in de kolom **Persoonlijk**, in de volgende tabel, zijn de standaardinstellingen (uit de fabriek). Aangezien u de persoonlijke instellingen kunt wijzigen, zijn de instellingen in uw telefoon mogelijk anders dan in de tabel.

Elk  vlak van de tabel verwijst naar de instellingen zoals deze zijn opgeslagen in het menu **Persoonlijk** (ongeacht of u de instellingen heeft gewijzigd of niet).

Wanneer u een accessoire aansluit, worden tevens de instellingen voor **Headset** en **Activeer auto** beschikbaar. Wanneer het accessoire wordt losgekoppeld, keert de telefoon terug naar het profiel **Persoonlijk**.

Profielen	 Persoonlijk	 Autoroom	 Buiten	 Vergadering	 Headset	 Activeer auto
Trilsignaal	Aan	Uit		Aan		
Belvolume	Middel	Middel	Hoog	Stil	Middel	Middel
Toetstonen	Aan			Uit		
Agenda-alarm	Aan					
Batterij leeg alarm	Aan					
SMS/MMS alarm	Aan					
Verlichting	10 sec	Uit				Uit
Zoom	Uit					
Met elke toets	Uit				Aan	Aan
Animatie	Aan	Uit				

9 • Berichten

SMS



SMS

Met dit menu kunt u korte berichten verzenden en daaraan geluiden, animaties of afbeeldingen toevoegen alsmede de ontvangen berichten beheren.


De functie Zend SMS is niet beschikbaar in de inactieve stand, wanneer de functie Chat is geactiveerd (zie pagina 49). In dit geval heeft u alleen toegang tot de optie Antwoord.

Zend SMS



Zend SMS

Met dit menu kunt u een SMS naar een willekeurig contactpersoon verzenden, onafhankelijk van het feit of deze in uw telefoonboek is opgeslagen of niet (selecteer in dit geval gewoon <Nieuw> in de lijst en voer het nummer in).

Wanneer het telefoonboek in de telefoon is geselecteerd, drukt u op  om het SMS-bericht naar een standaardtelefoonnummer te verzenden of selecteert u een ander nummer (zie "Namen wijzigen en beheren" pagina 28).

U kunt uit drie soorten berichten selecteren:

<Nieuw>


Om een nieuw bericht te versturen.

Laatste bericht

Om het laatste bericht dat u hebt verstuurd te bewerken, te wijzigen of opnieuw te versturen.

Standaard

Om een kant-en-klaar standaardbericht te selecteren, bijv. [Bel me aub terug op](#) inclusief uw telefoonnummer, wanneer dit op de eerste plaats onder de functie [Mijn nummer](#) is opgeslagen (zie pagina 27).

Druk op  om toegang te krijgen tot de volgende functiegroep met de volgende opties:

Opslaan

Hiermee kunt u het actuele bericht en het eventueel gekoppelde pictogram en de melodie opslaan in het menu [SMS Archief](#).

Zend nu

Om het actuele bericht te versturen.

Voeg geluid toe

Om een melodie mee te sturen.

Voeg Afb. toe

Om een bitmapafbeelding of een animatie mee te sturen.

U kunt maximaal twee bijlagen van twee verschillende typen aan een SMS toevoegen. Animaties en afbeeldingen sluiten elkaar uit: wanneer u eerst een animatie selecteert en daarna een afbeelding, wordt alleen de afbeelding meegenomen en omgekeerd.


Sommige voorbereide elementen zijn reeds bij de leveringsomvang van uw telefoon inbegrepen. Persoonlijke afbeeldingen en geluiden die u in de desbetreffende menu's hebt opgeslagen kunnen niet worden verzonden, wanneer deze zijn beschermd door copyright.

Lees SMS



Lees SMS

Met dit menu kunt u alle SMS-berichten lezen weergeven: verzonden, ontvangen, reeds gelezen en/of opgeslagen berichten. Met de functie

Alle SMS wissen in het eerste menuniveau kunt u alle berichten in één keer wissen. Wanneer er een bericht wordt aangegeven, kunt u met  de volgende opties oproepen:

Wissen Om het geselecteerde bericht te verwijderen.

Naar archief Om berichten op te slaan in het geheugen van de telefoon. U kunt de opgeslagen berichten vervolgens raadplegen in het menu **Berichten > SMS Archief**.

Bewerk SMS

Wanneer u een bericht naar de archieflijst verplaatst, wordt het uit de lijst met gelezen SMS-berichten verwijderd.

Om een bericht te bewerken, te wijzigen en opnieuw naar iemand te verzenden (u kunt een afbeelding of geluid toevoegen).

Wanneer er een afbeelding of geluid is toegevoegd aan het bericht dat u wilt bewerken, moet u deze eerst opslaan in het Afbeeldingenalbum of Muziekalbum. Voeg de afbeelding of het geluid vervolgens weer toe aan het bericht.

Beantwoord

Om de afzender te antwoorden.

Sla Afbeeld. op

Om één of meer afbeeldingen en/of animaties die waren meegestuurd met het bericht, op te slaan.

Stuur door naar

Om het geselecteerde bericht door te sturen (selecteer de ontvanger in het telefoonboek of voer het nummer handmatig in).

Opslaan nr. Om het nummer van de afzender op te slaan, wanneer dat aan het bericht is gekoppeld.

Bel Handsfree Om de afzender van het bericht handsfree te bellen.

Terugbellen Om de afzender van het bericht terug te bellen (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Nr. onttrokken Om een nummer te onttrekken dat in het bericht zelf was opgenomen, wanneer het nummer tussen dubbele aanhalingstekens staat (er kunnen meer nummers worden opgenomen en onttrokken).

Melodie opslaan Om een melodie op te slaan die met het SMS-bericht was meegestuurd.

SMS instellingen



SMS instellingen

Met dit menu kunt u verschillende instellingen voor uw berichten met de onderstaand beschreven functies aanbrengen:

SMS-centrum Hiermee kunt u uw standaard SMS-centrum selecteren. **Wanneer dit niet is opgeslagen op de SIM-kaart, moet u het nummer van uw SMS-centrum invoeren.**

Handtekening Uw standaardhandtekening is uw telefoonnummer. Dit nummer wordt aan het einde van het bericht toegevoegd (waardoor het bericht zelf korter wordt). U kunt de handtekening **Bewerken, Wijzigen** en **Opslaan**.

Bewaartijd Hiermee kunt u opgeven hoe lang uw berichten moeten worden bewaard in uw SMS-centrum. Dit is handig, wanneer de ontvanger geen verbinding heeft met het netwerk (en uw bericht dus niet onmiddellijk kan ontvangen).

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.

Beantwoordpad Hiermee zet u de optie Antwoordpad **Aan of Uit**, waardoor u het nummer van uw SMS-berichtencentrum samen met het bericht kunt verzenden. De ontvanger van uw bericht kan dan antwoorden via uw SMS-centrum in plaats van zijn of haar centrum.

Aflever- rapport

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.

U kunt deze functie instellen op **Aan** of **Uit**. Hiermee wordt via een SMS aangegeven of uw SMS al dan niet is ontvangen.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement.

SMS auto- matisch opslaan

Hiermee zet u de optie voor het automatisch opslaan van verzonden berichten in het menu **Archief**, **Aan** of **Uit**.

SMS-archief



SMS-archief

Hiermee kunt u alle opgeslagen en gelezen berichten raadplegen en alle gearchiveerde berichten in één keer **Wissen**. U slaat een bericht op door de optie **Auto save SMS** in te schakelen (zie hierboven) of door een ontvangen bericht te selecteren, tweemaal op **OK** te drukken en **Naar archief** te selecteren.

E-Mail

Wanneer u geen e-mail in uw telefoonabonnement heeft, moet u een e-mailaccount aanvragen en de

informatie over de instellingen van uw provider hebben ontvangen. In dat geval krijgt u alle e-mailparameters van uw internet – en/of netwerkaanbieder die moeten worden ingevoerd zoals hierna wordt beschreven. In sommige gevallen is uw netwerkaanbieder ook uw e-mailaanbieder.



E-mail

Met dit menu kunt u e-mails met of zonder bijlagen verzenden en ontvangen. Wanneer uw telefoon reeds vooraf is ingesteld, zijn alle noodzakelijke parameters reeds aanwezig en hoeven niet te worden gewijzigd, met uitzondering van **Login**, **Wachtwoord** en **e-mail adres**. Deze persoonlijke gegevens ontvangt u bij het afsluiten van uw abonnement.

Om specifieke tekens als @ of % in te voeren, zie pagina 13.

Instellingen

Druk op **OK**, selecteer **Berichten** > **E-mail** > **E-mail 1** en druk op **OK**. Selecteer vervolgens **Instellingen** en druk op **OK** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Account naam

Om de accounts **E-mail 1** en **E-mail 2** te hernoemen.

E-mail server

De accounts kunnen vooraf zijn ingesteld en geblokkeerd; dan is hernoemen niet mogelijk.

Voor de configuratie van de toeganginstellingen tot de e-mail server van uw internet service provider (ISP).

Login, Wachtwoord en E-mail adres krijgt u meestal bij het afsluiten van het abonnement overhandigd. Voer deze parameters in zoals opgegeven. Het POP3 adres heeft u nodig voor het ontvangen van e-mails, het SMTP adres voor het verzenden van e-mails.

LET OP! Win inlichtingen in bij uw netwerkaanbieder over de e-mail toegang via GPRS, wanneer de netwerkaanbieder van uw telefoon NIET tegelijkertijd uw e-mail provider is, zodat u het juiste adres van de SMTP-server krijgt.

Geavanceerd

Dit menu bevat geavanceerde instellingen die in de meeste gevallen niet behoeven te worden gewijzigd.

Win inlichtingen in bij uw ISP, wanneer de velden in dit menu leeg zijn of wanneer zich problemen voordoen bij uw e-mail toegang.

In de meeste Europese landen moet voor het menu SMTP authenticatie de instelling Uit worden geselecteerd: u kunt met de instelling Aan GEEN e-mails verzenden. Meer informatie krijgt u van uw provider.

Netwerktoegang

In dit menu selecteert u het type netwerk dat wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen en voor het instellen van de desbetreffende parameters.

Netwerk

- **GSM** of **GPRS**: uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM- of GPRS-netwerk voor e-mailverbindingen.
- **GPRS eerst**: uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk, wanneer het GPRS-netwerk niet beschikbaar is.

Wanneer u deze optie wilt selecteren, moet u de instellingen voor zowel GSM als GPRS hebben geconfigureerd.

GSM-instellingen

Om de GSM-instellingen te wijzigen:

- [Login](#) en [Wachtwoord](#),
- [Tel. nummer](#) (ISDN of [Analoog](#)) dat uw internetaanbieder u heeft gegeven en dat nodig is om de verbinding tot stand te brengen,
- [Auto verbreek](#), een waarde van minimaal 30 seconden waarna de verbinding automatisch wordt verbroken (als daarvan sprake was).

De duur van inactiviteit die leidt tot het automatisch verbreken van de verbinding, wordt bepaald door het ontbreken van uitwisselingen met het netwerk.

GPRS-instellingen

Om de GPRS-instellingen te wijzigen (dezelfde velden als de GSM-instellingen). In het menu [APN](#) kunt u het adres van het gewenste externe netwerk invoeren.

De meeste foutmeldingen die u tijdens de verbinding ziet, zijn hoofdzakelijk te wijten aan onjuiste parameter-instellingen: voordat u de verbinding voor de eerste keer tot stand brengt, moet u contact opnemen met uw aanbieder over de juiste parameters.

Verstuur E-mail




Verstuur E-mail

Met dit menu kunt u e-mails naar één of meer ontvangers tegelijk verzenden en daarbij een bijlage zoals een JPEG-afbeelding meesturen. Na ontvangst kunnen uw berichten worden doorgestuurd en kunnen de bijlagen worden weergegeven met de juiste software.

Wanneer u het menu Verstuur e-mail verlaat, voordat het verzenden van de e-mail is begonnen of wanneer u de verzendprocedure afbreekt, wordt de inhoud van de e-mail gewist zonder dat deze is opgeslagen.


Nieuw adres

Wanneer u de e-mail adressen van uw gesprekspartners in het telefoonboek van uw telefoon hebt opgeslagen (zie "Gegevens aan het telefoonboek toevoegen" pagina 27), kunt u met dit menu de desbetreffende namen in de lijst van het [Telefoonboek](#) selecteren.

Nadat u de gegevens in het telefoonboek hebt opgeslagen, selecteert u een notitie en drukt u op  om het e-mail adres te **Wijzigen**, in de lijst te **Wissen** of om andere gegevens toe te voegen.

Wanneer u het telefoonboek op de SIM-kaart hebt ingesteld, kunt u het e-mail adres in een invoervenster invoeren.

Tekst invoeren

Voor het opstellen van een bericht voert u het **Onderwerp** en de **Tekst** in, druk vervolgens op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

- **Voeg geluid toe** of **Voeg Afb. toe**, wanneer u een geluid of een afbeelding aan uw e-mail wilt toevoegen,
- **Zend nu**: voor het verzenden naar de ontvanger(s),
- **Wijzigen**: om de e-mail in het kladblok opnieuw te bewerken.

Er kan slechts één JPEG-bestand tegelijk worden bijgevoegd. Voor het invoeren van tekst zie "Tekst of nummers invoeren" pagina 13. Wanneer u tijdens het invoeren van een e-mail een inkomend gesprek aanneemt, wordt het menu gesloten en de telefoon

schakelt na het beëindigen van het gesprek naar de inactieve stand.


Open Postbus




Open Postbus

Met dit menu heeft u toegang tot uw postbus en kunt u de kopregels van de e-mailberichten van de server downloaden om vervolgens de desbetreffende e-mails op te roepen.

Voor beide postbussen gelden dezelfde opties en instellingen. Wanneer u deze postvakken verschillend configureert, heeft u twee verschillende e-mailadressen voor uw mobiele telefoon.

1. Selecteer **Open Postbus**: uw mobiele telefoon maakt automatisch verbinding met de e-mailserver en downloadt de kopregels van de e-mailberichten, indien aanwezig (telkens vijf per keer).
2. Wanneer de tekst **Volgende** (of **Vorige**) aan het eind (of begin) van de lijst wordt weergegeven, zijn er meer kopregels van e-mailberichten aanwezig. Selecteer één van de beschikbare opties en druk op  om ze op te halen.

Een e-mail zonder bijlage kan automatisch worden weergegeven in het detailscherm.

3. Selecteer een kopregel, druk op  om **Details** weer te geven. De volgende statuspictogrammen kunnen voor elke kopregel worden weergegeven:

[geen pictogram]


De e-mail kan worden gedownload.



De e-mail is te groot en kan niet worden gedownload.




De e-mail is gemarkeerd om te worden verwijderd.

4. Druk op  en selecteer **Ophalen** om de e-mails te downloaden. Herhaal deze bewerking om de e-mails bij de geselecteerde kopregels te downloaden.


Wanneer de e-mail te groot is (meer dan 50 KB), wordt deze geweigerd en wordt het downloaden geannuleerd.

5. Wanneer de ontvangen e-mails bijlagen bevatten (een afbeelding, een tekstbestand of een andere e-mail), wordt dit met een speciaal pictogram aangegeven:




Bevat de details van de e-mailkopregel (datum en tijd, e-mailadres van de afzender, enz.). Druk op  om deze details weer te geven.



U kunt de tekst van de e-mail zelf weergeven als een bijlage. Druk op  om de bijlage te lezen (er zijn in dit geval geen geavanceerde opties).



Er is een tekstbestand (alleen tekst, ".txt") aan de e-mail toegevoegd. Druk op  om dit te lezen (er zijn in dit geval geen geavanceerde opties).




De toepassing die u nodig heeft om de bijlage te openen is niet beschikbaar op uw telefoon of de e-mail is te groot om te worden gedownload.



Er is een andere e-mail toegevoegd aan de e-mail die u heeft ontvangen (er kunnen maximaal vijf e-mails achter elkaar worden toegevoegd, er zijn in dit geval geen geavanceerde opties).




Er is een afbeelding aan deze e-mail toegevoegd. Selecteer de bijgevoegde afbeelding in de lijst en druk tweemaal op  om de afbeelding op te slaan in uw mobiele telefoon (u kunt desgewenst de naam ervan wijzigen).

*U moet een afbeelding eerst hebben opgeslagen voordat u deze kunt weergeven via het menu **Afbeeld.album***

Zie "Afbeeldingenalbum" pagina 58 voor meer informatie. Wanneer er onvoldoende geheugen is om de nieuwe afbeelding op te slaan, moet u andere items (naam, afspraak of afbeelding) verwijderen om voldoende ruimte te maken voor de afbeelding.

Uw mobiele telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn of die niet het juiste bestandsformaat hebben. Ga bij het ontvangen van een afbeelding via e-mail als volgt te werk voor optimale resultaten:

- De ontvangen afbeelding moet zijn opgeslagen in JPEG-, BMP- of GIF-formaat.
 - Het afbeeldingsbestand mag niet groter zijn dan 50 KB.
 - De optimale grootte om de afbeelding correct weer te geven bedraagt 128 x 160 pixels (gebruik een standaardsoftware voor het bewerken van afbeeldingen om de grootte van de afbeelding aan te passen).
 - Gebruik een bestandsnaam met maximaal 10 tekens. Deze kan worden gevolgd door een extensie, zoals ".jpg"
6. Selecteer een e-mailkopregel en druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Slafzender op U kunt het e-mailadres van de afzender aan uw telefoonboek toevoegen, ook wanneer u de e-mail van deze afzender nog niet heeft gedownload.

Selecteer **<Nieuw>** om nieuwe gegevens te kunnen aanmaken of selecteer een naam in de lijst om het e-mailadres toe te voegen of te wijzigen.

U kunt alleen e-mailadressen toevoegen wanneer u het telefoonboek in uw telefoon hebt geselecteerd. Deze menuoptie verschijnt NIET wanneer u het SIM-telefoonboek hebt geselecteerd.

Verwijderen

Markeer de e-mail die moet worden gewist (selecteer de optie nogmaals om de markering ongedaan te maken). Bij het verlaten van het **E-mail** menu wordt u gevraagd het verwijderen van de geselecteerde positie(s) op de e-mailserver te bevestigen.

Beantwoord

Om de afzender te antwoorden, zijn adres wordt automatisch in de lijst gevoegd. Ga te werk zoals beschreven in de paragraaf "Verstuur E-mail" pagina 45.

Stuur
door
naar

Om de gedownloade e-mail door te sturen naar een willekeurig iemand. Ga te werk zoals beschreven in de paragraaf "Verstuur E-mail" pagina 45.

Netwerkinfo

De functie Netwerk Info is netwerkafhankelijk.



Netwerkinfo

Met dit menu kunt u het ontvangen van SMS-berichten beheren die regelmatig via het mobiele netwerk aan alle abonnees worden verzonden. U

heeft de beschikking over de volgende opties:

Ontvangst Hiermee zet u de ontvangst van mobiele netwerkinfo **Aan** of **Uit**.

Filters Hiermee kunt u opgeven welk type berichten u wilt ontvangen.

- Selecteer **<Nieuw>**, voer de code in die u van uw netwerkaanbieder heeft gekregen en, koppel er desgewenst een naam aan, of
- Selecteer een bestaand type in de lijst, dat u kunt wijzigen of wissen.

U kunt maximaal 15 verschillende berichtentypes in de lijst invoeren. De codes voor de desbetreffende berichtentypes ontvangt u van uw netwerkaanbieder.

Regio- codes

Hiermee kunt u opgeven welk type berichten permanent wordt weergegeven op het inactieve scherm (als u gebruikmaakt van deze functie moet u het berichttype zowel in het menu **Regiocode** als in het menu **Filters** invoeren).


Chat



Chat

Hiermee zet u de functie **Chat**, **Aan** of **Uit**. Wanneer u **Aan** selecteert, wordt elk kort bericht (SMS) dat u ontvangt automatisch in de inactieve stand weergegeven.

Scroll naar beneden om het te lezen en beantwoord het bericht door tweemaal op **OK** te drukken: eerst om het bewerkingsvenster te openen en vervolgens om het bericht te verzenden. De telefoon keert weer automatisch in de inactieve stand terug.

Wanneer u een tweede SMS ontvangt, wanneer u de eerste aan het lezen bent, drukt u op  om het eerste bericht te verlaten of te beantwoorden. Vervolgens wordt het tweede bericht op de mobiele telefoon weergegeven.

Snelle notitie



Snelle notitie

Met deze functie kunt u een snelle notitie schrijven, die vervolgens kan worden opgeslagen, gewijzigd en verzonden.

1. Selecteer **<Nieuw>** om een nieuwe notitie op een witte achtergrond op te maken of **<Standaard>** om een bestaande achtergrond te selecteren.
2. Selecteer met de pen het gewenste gereedschap of het kader en schrijf de notitie.

Wanneer u klaar bent kunt u het bericht **Opslaan**. U kunt iedere willekeurige, opgeslagen notitie in de lijst selecteren en **Wissen**, **Hemoemen**, **Wijzigen** of **Verzenden**.

MMS

Uw mobiele telefoon is mogelijk vooraf geconfigureerd. Wanneer dit niet het geval is kunnen de toegangsparameters "radiografisch" worden ingesteld via de club Philips website.

Surf eerst naar www.club.philips.com en zoek vervolgens uw land uit. Let erop dat deze dienst niet

beschikbaar is, wanneer uw land en/of mobiele telefoon niet in de desbetreffende menu's wordt vermeld. Is dit het geval, informeer dan bij uw netwerk aanbieder.




MMS

Met dit menu kunt u multimedia berichten, zogenaamde MMS, verzenden en ontvangen. Deze berichten kunnen teksten, afbeeldingen en geluiden bevatten en kunnen uit meerdere pagina's bestaan. Onafhankelijk van het feit of u dit bericht naar een e-mailadres of naar een andere mobiele telefoon verstuurt, wordt de MMS als diavoorstelling afgespeeld.

Wanneer de melding "Geheugen vol" verschijnt, moeten er berichten worden verwijderd (bijv. standaardtekst, klad, ontvangen bericht, enz.).

Nieuwe MMS


Voeg naam toe

Om een naam in de lijst van het **Telefoonboek** te selecteren of om een **<Nieuw>** nummer of e-mailadres in te voegen. Selecteer dan één van de nummers of het adres dat bij deze naam hoort, wanneer er meerdere aanwezig zijn. Selecteer een notitie en druk op  voor **Bewerk** of, om deze uit de lijst te verwijderen op **Wissen** of om andere notities toe te voegen.

Om toegang te krijgen tot een e-mailadres moet het telefoonboek in uw telefoon zijn ingesteld (zie "Telefoonboek kiezen" pagina 26).

Tekst invoeren

Om uw bericht vorm te geven:

1. Een **Afbeelding**, **Tekst** en/of **Geluid** toevoegen (met ▲ of ▼ gaat u naar de volgende of vorige afbeelding; wanneer dit nog niet is geselecteerd drukt u op  om het desbetreffende menu op te roepen) en een nieuwe diavoorstelling aanmaken door ▶ in te drukken.
2. **Zend nu**: de MMS aan de geselecteerde ontvanger(s) verzenden.
3. **MMS opties** oproepen.

Hoewel het **camerabeeld** bij het opstellen van een MMS wordt weergegeven met (B) 105 x (H) 55 pixels, kunt u de afbeeldingen met een maximale grootte van (B) 640 x (H) 640 pixels **verzenden**.

Afbeeldingen waarop copyright rust mogen niet worden verstuurd.

Geluid kan in het **Muziekalbum** worden geselecteerd of u neemt een geluidsmemo op tijdens het opstellen van een MMS: selecteer daartoe <Opnames>, vervolgens <Nieuw> en volg daarna de bedieningsvolgorde op het display op.

Een spraakmemo dat reeds is voorgeprogrammeerd kan niet worden bijgevoegd.

MMS opties

De volgende opties staan ter beschikking:

Voeg dia toe

Voor het maken en toevoegen van een nieuwe dia aan uw diavoorstelling. Zodra u reeds meerdere dia's heeft gemaakt, kunt u met ◀ of ▶ door de dia's bladeren.


U kunt ook op ▶ drukken, wanneer de laatste dia van het bericht die u juist aan het ontwerpen bent, reeds is geactiveerd.

Volgende/ vorige dia


Om naar de vorige of volgende dia te gaan.

Bewerk onderwerp	Voor het bewerken of wijzigen of voor het invoeren van het onderwerp van uw bericht.
Verwijder dia	Voor het verwijderen van de geselecteerde pagina (wanneer het bericht niet meer dan één pagina bevat).
Opslaan concept	Om uw bericht als concept op te slaan, u kunt dit dan later bewerken, afmaken en verzenden (zie pagina 53).
Opslaan als template	Om uw bericht als template op te slaan; u kunt het dan als voorbeeld voor andere MMS gebruiken (bijv. "verjaardagsgelukwensen", zie pagina 53).
Bekijk MMS	Om de opgestelde diavoorstelling te bekijken.
Diatijdsduur	Om de instelling van de tijdsduur te wijzigen, die u in het menu Instellingen > Applicatie instell. hebt ingesteld (zie pagina 52) en voor het instellen van de interval tussen iedere dia.

MMS verzenden

Zodra uw bericht is opgesteld, selecteert u **Zend MMS** en drukt u op . Wanneer u uw MMS als concept hebt opgeslagen, krijgt u ook toegang tot deze optie in het menu **Concept(en)**. Wanneer u de MMS reeds heeft verzonden en de optie **Auto opslaan** hebt geactiveerd (zie pagina 55), selecteert u in het menu **Postvak uit** en roept u **Verstuur opnieuw** op.

Wanneer het versturen van een concept mislukt wordt het bericht in het menu Postvak uit opgeslagen.


Een controlebalk geeft in het algemeen informatie over het zendverloop (met  kunt u afbreken).



Een MMS ontvangen

Wanneer de MMS die moet worden opgehaald te groot is en het beschikbare geheugen in uw telefoon daarvoor onvoldoende is, moet u gegevens wissen (afbeelding, gehuid, enz.). Zie "Gebeugstatus" pagina 62.



Wanneer u een MMS ontvangt verschijnt op het display een melding. Zie "Instellingen" pagina 43 voor meer informatie over de ontvangstmodi **Automatisch** of **Handmatig**.

Wanneer de afzender van het bericht een leesbevestiging (**Lees Rapport**) wenst te ontvangen, wordt u gevraagd de  -toets in te drukken om deze

te verzenden, of om op  te drukken om af te breken.

Zodra de MMS is gedownload kunt u deze in de lijst **Postvak in** selecteren en afspelen door op  te drukken. Met de  -toets heeft u toegang tot de volgende **Afspeelopties**:

Speel bericht Overschakelen naar de automatische modus: de MMS wordt dan als doorlopende diavoorstelling afgespeeld.

Volgende/vorige dia Bladeren naar de volgende of vorige dia. U kunt bij het weergeven van de MMS in de handmatige modus ook op  of  drukken.

Scheiden afbeelding Afbeelding van de actuele dia scheiden en in het **Afbeeldingenalbum** opslaan.

Scheiden geluid Geluid van de actuele dia scheiden en in het **Muziekalbum** opslaan.

Sluit MMS sluiten en terugkeren naar de lijst met opties.

Mappen beheren

U heeft de beschikking over vier verschillende mappen. De standaardmap (actieve map) is de laatste map die u heeft geselecteerd.


Template (s) Voor het maken van een lijst van de berichten die u als template hebt opgeslagen. Templates kunt u **Afspelen**, **Bewerken** en **Verwijderen**.

Concept (en) Voor het maken van een lijst van de berichten die u als concept(en) hebt opgeslagen of die automatisch als concept werden opgeslagen, omdat u het MMS-menu hebt verlaten zonder het bericht te verzenden of op te slaan. Concepten kunt u **Afspelen**, **Bewerken**, **Versturen** en **Verwijderen**.

Postvak uit Voor het maken van een lijst van de **Verzonden** of opgestelde, maar nog **Niet verzonden MMS**. U kunt deze **Afspelen**, **Verwijderen**, of de **Details** van deze berichten weergeven, ze **Opnieuw versturen** of naar een willekeurige gesprekspartner **Doorsturen**.

Postvak in Voor het maken van een lijst van de Aankondigingen, Afgifterapporten en Ontvangstbevestigingen alsmede de Gelezen en Gewiste MMS. U kunt de aankondigingen en rapporten Lezen of Verwijderen. U kunt een MMS Afspelen, Doorsturen of Beantwoorden, de Details weergeven of Verwijderen.

De aankondigingen worden automatisch verwijderd, zodra u de volledige MMS heeft ontvangen. De aankondiging mag in GEEN GEVAL worden verwijderd, voordat de MMS werd opgehaald, anders heeft u geen toegang meer tot het bericht.

Berichten die reeds zijn opgeslagen kunnen alleen vanuit de mappen Concept(en) of Postvak uit worden verzonden. Gewiste informatie kan NIET worden teruggehaald (dat geldt zowel voor een bericht, een aankondiging als een rapport). Met  kunt u het wissen afbreken.

Instellingen

Uw telefoon kan reeds vooraf zijn ingesteld om meteen gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten. Anders heeft u van uw netwerkaanbieder de in deze paragraaf genoemde toegangsparameters


nodig. Voer deze parameters zonder fouten in. Bij sommige netwerkaanbieders kunnen de toegangsparameters "radiografisch" worden ingesteld.

U heeft de beschikking over de volgende instellingen:

Herstel- mode

Selectiemogelijkheden:

Handmatig: handmatig een verbinding tot stand brengen met de server door het selecteren van een aankondiging in het Postvak in, selecteer vervolgens Lezen om te downloaden en aansluitend Afspelen.

Automatisch: ontvangen MMS worden in het Postvak in, opgeslagen. Selecteer de MMS en druk op , om deze af te spelen.

Bij roaming (in het buitenland) is deze modus automatisch gedeactiveerd.

Geldigheids- periode

Voor het selecteren van de periode dat uw MMS op de server moet worden bewaard, van 1 uur tot 1 week (maximaal). Deze functie is nuttig, wanneer de ontvanger niet met het netwerk is verbonden (en derhalve uw bericht niet onmiddellijk kan ontvangen).

Lees rapport

Deze optie kan worden **aan-** of **uit**gezet en informeert u (per SMS), wanneer de status van de verzonden MMS is gewijzigd, bijv. of deze werd gelezen of gewist.

Afgifte- rapport

Deze optie kan worden **aan-** of **uit**gezet en informeert u (per SMS) over de afgiftestatus, bijv. of uw MMS werd ontvangen of geweigerd.

Auto opslaan

Deze optie kan worden **aan-** of **uit**gezet en is bedoeld om de verzonden berichten in het menu **Postvak uit** automatisch op te slaan.

Dia tijdsduur

Voor het instellen van het interval tussen de afzonderlijke dia's van uw MMS.

Netwerk instell.

Netwerkaccount: voor het selecteren van één van de door u vooraf ingestelde profielen voor het tot stand brengen van de verbinding (zie "Toegangsinstellingen" pagina 36).

Netwerk: voor het selecteren van het netwerk om een verbinding tot stand te brengen: **GSM**, **GPRS** of **GPRS eerst**. Selecteer **MMS Centrum** om het MMS-adres van de server in te voeren, bij wie de telefoon moet inbellen.

Gateway Adres en **Gateway Poort:** om de IP- en poortnummers van de gateways van de server in te voeren.

10 • Infrarood

In uw mobiele telefoon is de infraroodtechnologie (ook wel IrDA genoemd) opgenomen, waarmee u gegevens via een draadloze verbinding kunt verzenden naar of ontvangen van andere IrDA-compatibele apparaten (bijvoorbeeld een andere mobiele telefoon, een pc of PDA, een printer, enzovoort). U kunt IrDA gebruik om snel een geluid dat u net heeft gemixt naar de mobiele telefoon van een vriend te verzenden of foto's te ontvangen van zijn/haar PDA.

Bestanden die auteursrechtelijk zijn beschermd, kunnen niet worden verzonden. Wanneer u verbinding maakt met een pc, moet u ervoor zorgen dat de infraroodoptie is ingeschakeld.

Positie van apparaten

Voordat u gegevens verzendt naar en ontvangt van een ander apparaat, moet het apparaat juist worden geplaatst ten opzichte van uw mobiele telefoon. Zorg dat de IrDA-poorten naar elkaar zijn gericht op maximaal 50 cm afstand (zie afbeelding). Zorg er bovendien voor dat de IrDA-straal niet wordt geblokkeerd.



Zend data

Als u via IrDA gegevens wilt verzenden vanaf uw mobiele telefoon, moet u eerst het gewenste item selecteren: wanneer u een foto, een geluid, een naam of een gebeurtenis selecteert, heeft u via een submenu toegang tot de optie **Zend**.

Het item wordt automatisch verzonden wanneer de telefoon kan communiceren met een ander IrDA-compatibel apparaat. Er worden berichten op de display weergegeven, zodat u de procedure kunt uitvoeren.

Als er meerdere IrDA-apparaten worden aangetroffen, wordt er een lijst weergegeven op de display waaruit u kunt kiezen. Druk op **OK** om te bevestigen en de geselecteerde gegevens te verzenden.

Het verzenden wordt afgebroken, wanneer de telefoon voor het aflopen van de time out geen ander apparaat kan vinden, de infraroodkoppeling wordt verbroken of u het verzenden annuleert.

Ontvang data

IrDA activeren




Infrarood

Als u gegevens wilt ontvangen, selecteert u **Infrarood** > **Ontvangen**. Uw mobiele telefoon wacht nu, totdat het andere IrDA-apparaat de gegevens verzendt. Net zoals bij het verzenden

worden berichten op de display weergegeven met instructies voor de procedure.

Het ontvangen wordt afgebroken, wanneer de telefoon niet voor het aflopen van de time out met een ander apparaat is verbonden, de infraroodkoppeling wordt verbroken, het verzonden bestand te groot is of u het ontvangen annuleert.

De ontvangen gegevens opslaan

Druk op  om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Opslaan

Om de gegevens op te slaan, daarna volgt terugkeer in de inactieve modus. De ontvangen gegevens worden onder hun standaardnaam opgeslagen; u kunt de namen wijzigen door deze in de desbetreffende menu's te selecteren.

Tonen

Om de details van de ontvangen gegevens te tonen (geluid afspelen of een foto tonen).

Druk op  om terug te keren in de inactieve stand zonder op te slaan.

De telefoon gebruiken als modem



Data

U kunt uw mobiele telefoon ook samen met een pc of PDA gebruiken, bijvoorbeeld om op internet te surfen of faxen te verzenden.

Als u volledig wilt profiteren van de services die beschikbaar zijn via IrDA (SMS, e-mail en fax verzenden en ontvangen, afbeeldingen en MIDI-geluiden in de telefoon laden, het telefoonboek synchroniseren, de wizard GPRS, enzovoort), moet u Hulpprogramma's voor mobiele telefoon op de pc installeren. Deze softwaretoepassing is beschikbaar op de cd-rom die bij de telefoon is geleverd.

De software op de cd-rom is niet compatibel met Apple[®] Macintosh[®]-computers. De toepassing biedt alleen ondersteuning voor Windows[®] 98 SE, ME, XP en 2000 (voorwaarde: servicepack 3 en hoger).

Specifieke softwaremodules voor Lotus Notes, Lotus Organizer en Microsoft Outlook zijn zo ontworpen dat de synchronisatie van uw Philips-telefoon naar deze toepassingen mogelijk is (raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleidingen voor uitgebreide informatie over de installatie en configuratie).

11 • Multimedia

Muziekalbum



Muziekalbum

Met dit menu kunt u de geluidsfragmenten die in uw mobiele telefoon zijn opgeslagen, beheren en beluisteren, uw **Eigen melodieën**, de **Standaardmelodieën** of **Memo-opnames**. Selecteer na het openen van één van de beschikbare submenu's een geluidsfragment en druk op om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Wissen

Om het geselecteerde geluid te Wissen.

Geluiden in de map Standaardmelodieën kunnen niet worden gewist.

Verzenden via...

Om het geselecteerde geluid via e-mail (zie pagina 43), via IrDA (zie pagina 56) of MMS (zie pagina 50).

U kunt geen geluid verzenden dat door copyright is beschermd.

Instellen als belsignaal

Om het geselecteerde geluid als **belsignaal** in te stellen.

Instellen als SMS/MMS alarm

Om het geselecteerde geluid als **SMS/MMS alarm** in te stellen (deze optie moet in het menu **Instellingen** > **Geluiden** op **Aan** orden ingesteld, zie pagina 30).

Hernoem

Om het geselecteerde geluid te hernoemen.

Afbeeldingenalbum

JPEG-afbeeldingen moeten de juiste omvang en indeling hebben om te kunnen worden opgeslagen en correct te kunnen worden weergegeven op uw mobiele telefoon.






Afbeeldingenalbum

Met dit menu kunt u de afbeeldingen die in uw mobiele telefoon zijn opgeslagen, beheren en weergeven. Wanneer u één van de beschikbare submenu's opent, worden de afbeeldingen die in uw telefoon zijn opgeslagen weergegeven als tekstlijst. Wanneer u de grafische weergave wilt activeren, selecteert u een afbeelding in de lijst en drukt u op . Druk op om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Tag-It

Dit menu en de desbetreffende functies staan ook ter beschikking, wanneer u de camera gebruikt. Wanneer u deze optie selecteert wordt de geselecteerde foto weergegeven en automatisch aangepast tot 128 x 160 pixels.

Selecteer een foto en druk op  om toegang te krijgen tot de onderstaand beschreven opties, met de pictogrammen aan de linkerkant van het display kunt u de functie uitvoeren. In het algemeen kunt u met  een niveau teruggaan of met  bevestigen en naar de volgende optie doorschakelen. Dubbeltik op een positie om deze te selecteren en in het midden van het display in te voegen.

Binnen het TagIt menu kan de bediening in de meeste contexten plaatsvinden met de pen via het touchscreen. Tik een pictogram aan de linkerkant van het display aan om dit te selecteren of dubbelklik erop om het te activeren.

Tekenen

Om te tekenen op de geselecteerde afbeelding. Met de 2 eerste pictogrammen kunt u een stap teruggaan of bevestigen.

Met de volgende pictogrammen kunt u met de **Pen** tekenen, een **Vorm** toevoegen (vierkant, rechthoek of cirkel, leeg of gevuld), wijzig de **Lijndikte** van de geselecteerde vorm (1 tot 8 pixels), wijzig de **Kleur**, de laatste actie **Ongedaan** maken, gedeeltes in het camerabeeld **Wissen**.

Selecteer, voordat u iets gaat tekenen, de gewenste stijl, want achteraf is er geen wijziging mogelijk.

Tekst toevoegen



Tekst toevoegen aan de geselecteerde afbeelding. Gebruik de navigatietoets of tik op de pijlen op het display om de vorm in een willekeurige richting te verschuiven (kort indrukken om 1 pixel te verschuiven, lang indrukken om 5 pixelstappen te verschuiven).

Tik met de pen op het display om het midden van de vorm op dit punt vast te leggen.


Symbol of kader toevoegen

Een kader of een symbool aan de geselecteerde afbeelding toevoegen, deze vormen kunnen door het indrukken van de pijlen worden verschoven. Druk tijdens het bladeren door de lijsten op ◀ of ▶ om de grafische display-afbeelding op te roepen.

Wissen



De laatst uitgevoerde wijziging van de afbeelding **Ongedaan** maken of **Alles wissen**, bijv. om alle wijzigingen in een keer te annuleren. Met  kunt u het proces afbreken of met  bevestigen.

Draaien


Om de afbeelding te draaien. Met  bevestigt u uw keuze.

Geavanceerd

Om een geselecteerde afbeelding te **Knippen** of **Met trucs** te bewerken (bijv. een gedeelte uitknippen en in een andere afbeelding invoegen). Tik in beide gevallen eenmaal op het display om de linkerbovenhoek van het uitgeknipte gedeelte te definiëren en een tweede keer om de rechterbenedenhoek vast te leggen.

Een vierhoekige vorm met witte randen geeft het uitgeknipte gedeelte aan. Bevestig met . Wanneer u de optie **Met trucs** oproept, krijgt u de lijst met afbeeldingen te zien: selecteer de tweede afbeelding van uw keuze, druk op  om dit in te voegen of uit te knippen.

Scheiden afbeelding


Om de afbeelding inclusief alle door u aangebrachte wijzigingen op te slaan: voer de gewenste naam in en bevestig met .

Wanneer u de afbeelding niet hernoemt, wordt het door u geselecteerde originele bestand overschreven. U kunt te allen tijde een afbeelding opslaan, ook wanneer u geen wijzigingen hebt aangebracht.

Zend Afbeelding

Om de afbeelding via IrDA, e-mail of MMS te verzenden (voor uitvoerige informatie zie desbetreffende hoofdstuk in deze gebruiksaanwijzing).

Help

Selecteer **Help** voor een betere afbeelding in de preview en druk op  om tussen de opties **Aan** en **Uit** te schakelen.

Wissen

Om de geselecteerde afbeelding te **Wissen**.

De afbeeldingen in de map Standaard Afbeeldingen kunnen niet worden verwijderd.


Hernoem

Om de **naam te wijzigen** druk op  , voer de naam in en druk nogmaals op .

Instellen als Achtergrond

Om de geselecteerde afbeelding als **Achtergrond** in te stellen (deze optie moet in het menu **Instellingen** > **Display** op **Aan** zijn ingesteld, zie pagina 32).

Draaien

Om de afbeelding 90° of 180° te draaien: met  bevestigt u uw keuze.

Zend via IrDA

Om de geselecteerde afbeelding per infrarood te verzenden naar een ander apparaat dat via IrDA kan verzenden (zie "Infrarood" pagina 56 voor meer informatie).

Zend via E-mail

Om de geselecteerde afbeelding per E-mail te verzenden (zie "E-Mail" pagina 43 voor uitvoerige informatie).

Zend via MMS

Om de geselecteerde afbeelding per MMS te verzenden (zie "MMS" pagina 50 voor uitvoerige informatie).

TV Slideshow




TV Slideshow

Met deze functie kunt u de afbeeldingen die u heeft verzameld in het **Afbeeld. Album** (automatisch als slideshow of handmatig afbeelding voor afbeelding) weergeven op het beeldscherm van een televisie met de optionele TV-aansluitkabel of op het scherm van uw telefoon.

De TV-aansluitkabels behoren niet standaard bij de leveringsomvang van uw telefoon. Indien nodig kunt u deze afzonderlijk aanschaffen: zie "Originele Philips-accessoires" pagina 87 voor meer informatie.

Handmatig

Selecteer **TV Slideshow**, vervolgens **Handmatig** en druk op  en blader dan door de complete afbeeldingenlijst.

*Druk op **▶** om de volledige grafische displayweergave te activeren en om deze naar het televisietoestel te zenden, met **◀** kunt u terugkeren naar de lijst.*

Automatisch

1. Selecteer **TV Slideshow**, selecteer vervolgens de waarde voor de interval tussen de afzonderlijke afbeeldingen van de slideshow en druk op **OK**.
2. Met de **◀** of **▶**-toetsen [**De**] **Selectie** oproepen om alle afbeeldingen in een keer te selecteren of
Met de **◀** of **▶**-toetsen door de lijst bladeren en de gewenste afbeeldingen markeren of de markering verwijderen (de geselecteerde afbeeldingen worden gemarkeerd).
3. In beide gevallen kunt u met **OK** de slideshow starten en op **□** drukken om deze af te breken.
4. Selecteer [**De**] **Selectie** om de markering van de afbeeldingen in een keer te verwijderen.

De laatst samengestelde selectie / slideshow wordt automatisch opgeslagen en kan meerdere keren achter elkaar worden afgespeeld, ook wanneer u het TV slideshow-menu verlaat.

Wanneer u handmatig bladert of tijdens de automatische slideshow, kunt u op **OK** drukken om

de opties voor het draaien (met 90°, 180° of 270°) op te roepen, selecteer de gewenste optie en druk op **OK**. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Demo



Druk op **OK** om het **Demo** filmpje te starten.

Als u de telefoon heeft ingeschakeld maar geen SIM-kaart heeft geplaatst, is dit menu beschikbaar op het eerste menuniveau.

Geheugenstatus





Geheugenstatus

Via dit menu kunt u het beschikbare geheugen van uw telefoon in percentages weergeven. De mobiele capaciteit wordt door meerdere functies gedeeld: afbeeldingen- en muziekalbum, opgenomen memo's en spraaklabels voor voice commands, berichten die u heeft opgeslagen op de telefoon, gegevens in het telefoonboek en de agenda, spelletjes, enzovoort.

Uw mobiele telefoon wordt geleverd met veel geluiden en afbeeldingen. Er kunnen alleen geluiden of afbeeldingen in het Afbeeld. Album of Muziekalbum

worden verwijderd, bijv. om geheugencapaciteit te creëren, voor eigen geluiden (besignalen) en afbeeldingen.

Druk op  om de status van het geheugen te controleren. In de display wordt weergegeven welk percentage van het geheugen vrij is en het totale geheugen van de telefoon in KB. Druk nogmaals op  en open de uitgebreide lijst met het geheugen dat door elke functie wordt gebruikt.



Als "Lijst vol" verschijnt als u een nieuw item opslaat of u geheugenruimte wilt vrijmaken, moet u een item verwijderen om een nieuw item te kunnen maken of toevoegen.

Spraakmemo



Spraakmemo

In dit menu kunt u een geluidsfragment van maximaal 1 minuut opnemen. U kunt, afhankelijk van de [geheugenstatus](#), maximaal 20 verschillende geluiden opnemen.


Selecteer <Nieuw> om een nieuw geluid op te nemen. Volg de instructies op het scherm en druk op  nadat u de memo heeft opgenomen. Selecteer deze vervolgens in de lijst om af te spelen of druk op  om te [Verwijderen](#) of te [Hernoemen](#).

U kunt memo's gebruiken als alarm- of besignaal voor inkomende gesprekken, enzovoort. Opgeslagen memo's kunnen niet als MMS worden verzonden.

BeDJ



BeDJ

Met dit menu kunt u BeDJ starten: druk op  (zie "BeDJ" pagina 21 voor meer informatie).

12 • Spellen en Appl.

Euroconverter



->Euro

Dit menu stelt u in staat een bedrag om te rekenen naar of vanuit euro's door het bedrag in te voeren en op te drukken.

De voor de omrekening gebruikte munteenheid is afhankelijk van het land waarin u uw abonnement heeft afgesloten. De euroconverter is een abonnementsoptie en is alleen beschikbaar in landen die gebruikmaken van de euro.

Calculator



Calculator

Dit menu biedt de volgende functies:

Optellen

Door op de -toets te drukken.

Aftrekken

Door tweemaal op de -toets te drukken.

Vermenigvuldigen

Door driemaal op de -toets te drukken.

Delen

Door viermaal op de -toets te drukken.

Is gelijk aan

Door op de -toets te drukken.

Voer de cijfers in via het toetsenpaneel. De calculator rekent tot twee cijfers achter de komma en rondt af naar boven. Houd ingedrukt voor de komma.

Alarmklok



Alarmklok

Met dit menu kunt u de alarmklok instellen. Voer de tijd in, druk op en selecteer desgewenst: **Eens**, **Dagelijks** of **Op werkdagen**. Selecteer vervolgens het gewenste alarmsignaal: een **Melodie**, een **Spraakmemo** (de memo wordt slechts eenmaal afgespeeld) of de **zoemer**.

Het alarm wordt ook geactiveerd, wanneer uw telefoon is uitgeschakeld en zelfs, wanneer het belvolume op Uit staat (zie pagina 30). U kunt de alarmweergave stopzetten door op een willekeurige toets te drukken.

Agenda

Een nieuwe afspraak maken

De agenda deelt het geheugen van de mobiele telefoon met andere functies (telefoonboek, afbeeldingen-

album, muziekalbum, enz.). Wanneer u het beschikbare geheugen van uw telefoon wilt controleren, selecteert u Multimedia > Memory status.

Een nieuwe afspraak invoeren



Agenda

Met dit menu kunt u afspraken/gebeurtenissen in uw agenda invoeren en opslaan. Wanneer het alarm van de agenda **Aan** staat (zie pagina 31), wordt u door een signaal gewaarschuwd, wanneer een afspraak moet plaatsvinden.

1. Selecteer **<New>**, u vervolgens selecteert het type afspraak dat u wilt creëren (**Vakantie, Vergadering, Takenlijst**) en voert de begin- en eindtijd en de datum in.
2. Voer de tekst voor de afspraak in (bijvoorbeeld "lunchen met S."), stel vervolgens een alarm en de frequentie in: het alarm gaat op het ingestelde tijdstip af.

Het alarm kan alleen voor afspraken van de categorie Vergadering en Takenlijst worden gebruikt. Bij een verandering van tijdzone zal de tijd automatisch worden aangepast (zie "Tijd en datum" pagina 37).

Eerdere afspraken wissen

Met dit menu kunt u afspraken uit het verleden wissen. Voer de begindatum (in het verleden of de toekomst) in waarvoor alle eerder afspraken moeten

worden verwijderd en druk tweemaal op **OK** om alle afspraken vóór deze datum te verwijderen.

Wanneer u alle in uw agenda ingestelde afspraken wilt wissen, voert u een begindatum in die enkele jaren in de toekomst ligt (bijv. 3 december 2010). Op deze manier weet u zeker dat alle afspraken voorafgaand aan deze datum tegelijk worden gewist.

Afspraken beheren

Selecteer een afspraak/gebeurtenis in de lijst en druk op **OK** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

Wissen

Om de geselecteerde afspraak te wissen.

Wijzigen




Om de geselecteerde afspraak te wijzigen.

Wanneer u een herhaalde afspraak wijzigt, worden automatisch ook alle herhaalsequenties van deze afspraak dienovereenkomstig gewijzigd.

Verzenden

De geselecteerde afspraak verzenden naar een ander apparaat dat via infrarood kan ontvangen.

Overzicht van afspraken

Het [Dagoverzicht](#), [Weekoverzicht](#) en [Maandoverzicht](#) geven alle in uw agenda opgeslagen afspraken weer in het gewenste formaat. Wanneer u afspraken in een overzicht wilt weergeven, selecteert u de gewenste weergave en drukt u op , vervolgens drukt u op  of  om de vorige of volgende dag, week of maand weer te geven.

Let erop dat een verandering van tijdzone alle alarmfuncties van de agenda beïnvloedt: de alarmfuncties voor uw afspraken worden volgens de op het display aangegeven tijd automatisch geactualiseerd (zie "Tijd en datum" pagina 37).

JAVA



JAVA

Uw mobiele telefoon is uitgerust met JAVA; daardoor heeft u de mogelijkheid toepassingen die JAVA compatible zijn, zoals bijv. spelletjes, te downloaden van het netwerk.

Instellingen

Auto start

Om de autostart-functie voor JAVA [Aan](#) of [Uit](#) te zetten. Wanneer de autostart [Aan](#) staat wordt er direct na de installatie automatisch een JAVA-toepassing gestart.

Netwerk

Netwerk

Voor het selecteren van het gewenste netwerk om een verbinding tot stand te brengen.

- **GSM** of **GPRS**: uw mobiele telefoon gebruikt alleen het GSM- of GPRS-netwerk voor e-mail-verbindingen.
- **GPRS eerst**: uw mobiele telefoon probeert eerst verbinding te maken met het GPRS-netwerk en vervolgens met het GSM-netwerk als het GPRS-netwerk op dat moment niet beschikbaar is.

Als u deze optie wilt selecteren, moet u de instellingen voor zowel GSM als GPRS hebben geconfigureerd. Zie pagina 37 voor meer informatie.

DNS adres

Voor het invoeren van het DNS-adres van het gewenste externe datanetwerk waarmee u verbinding wilt maken.

Netwerk-account

Om één van de dataprofielen te selecteren die u vooraf hebt gedefinieerd onder [Instellingen](#) > [Toegangsinstel.](#) (zie pagina 36).



Netwerkt toegang

Afhankelijk van de netwerkaanbieder en het netwerk..

Met dit menu heeft u toegang tot speciale instellingen van de netwerkaanbieder, inclusief de DNS- en Proxy-adressen. Indien beschikbaar, zijn alle onderdelen van dit menu reeds vooraf ingesteld, zodat u geen wijzigingen hoeft aan te brengen.

JAVA

U krijgt een melding dat de eerste installatie enkele minuten duurt. Druk op  om de installatie voort te zetten en wacht, totdat alle bestanden zijn geïnstalleerd.

Zodra het JAVA-venster verschijnt kunt u met  de lijst met beschikbare spelletjes oproepen. Selecteer een spelletje in de lijst en druk nogmaals op  of tip het op het display aan om het spel te starten of te spelen.

Druk op **Beëindigen**, wanneer u de JAVA-toepassing wilt beëindigen of op **Menu** om de lijst met beschikbare opties op te roepen, u kunt dan een nieuwe map aanmaken en beheren.

13 • Gespreksinformatie

Gespreksinstellingen



Gespreksinstellingen

Met dit menu kunt u alle gespreksopties instellen (doorschakelen, in de wacht, enz.) en hebt u toegang tot de menu's die hierna worden beschreven:

Doorschakelen

Stelt u in staat om inkomende gesprekken door te schakelen naar uw postbus of naar een nummer (of dit nu in uw [Telefoonboek](#) staat of niet) en is van toepassing op: [Data-oproepen](#), [Gesprekken](#) en [Fax-oproepen](#).

Voordat u deze functie activeert, moet u de nummers van uw voicemailboxen invoeren (zie "Postbussen" pagina 68). Deze functie is afhankelijk van uw abonnement en anders dan de functie Doorverbinden, die van toepassing is, wanneer er één of meerdere gesprekken worden gevoerd.

Altijd

Alle inkomende oproepen worden doorschakeld.

Let op! Wanneer u deze optie selecteert, ontvangt u geen enkel gesprek totdat u de functie weer uitschakelt.

Voorwaardelijk

Via deze optie kunt u kiezen onder welke omstandigheden u inkomende gesprekken wilt doorschakelen: [Bij geen antwoord](#), [Onbereikbaar](#) of [Als bezet](#). Elke optie kan afzonderlijk worden ingesteld.

Status

Stelt u in staat de status van alle doorgeschakelde oproepen te bekijken.

Postbussen

Dit menu stelt u in staat uw voicemailnummers in te voeren (wanneer deze niet beschikbaar zijn op uw SIM-kaart).


In sommige gevallen zult u twee nummers moeten invoeren: één nummer om uw voicemail te beluisteren, en een tweede nummer om oproepen naar door te schakelen. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

Auto-herhaal

Hiermee zet u de Auto-herhaal **Aan** of **Uit**. Wanneer Auto-herhaal **Aan** staat en de persoon die u belt bezet is, blijft uw telefoon dit nummer automatisch kiezen totdat een verbinding tot stand is gebracht of totdat het maximale aantal pogingen (10) is bereikt. De telefoon geeft een signaal aan het begin van elke poging en een speciaal signaal wanneer de verbinding is geslaagd.

De tijd tussen de pogingen wordt na elke poging automatisch verlengd.

Met elke toets

Stelt u in staat een gesprek aan te nemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van , die wordt gebruikt om een oproep te weigeren.

Wachtgesprek

Met GSM oproep

Dit menu is van toepassing op **Alle oproepen**, **Gesprekken**, **Fax-oproepen** en **Data-opr.**. Wanneer deze optie actief is, hoort u een signaal wanneer iemand u probeert te bellen, terwijl u al in gesprek bent. Selecteer de optie **Status** wanneer u wilt weten of de wachtende GSM-oproep actief is of niet.

Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Met GPRS oproep

Stelt u in staat om tijdens een GPRS-verbinding het in de wacht zetten van inkomende gesprekken te **activeren** of te **deactiveren**.

Identiteit

U kunt **Toon ID** of **Verberg ID** instellen. Via de optie **Status** kunt u nagaan of de nummerweergave is geactiveerd of gedeactiveerd.

Bellijst





Bellijst

Dit menu geeft u toegang tot een lijst met uitgaande en inkomende gesprekken, evenals een overzicht van pogingen om een nummer automatisch opnieuw te kiezen en gespreksdetails.

De gevoerde gesprekken en de gemiste en ontvangen oproepen worden in chronologische volgorde weergegeven, waarbij het meest recente bericht bovenaan staat.





Bellijst

Selecteer een item en druk op  om de datum, tijd, het nummer en de gespreksstatus van het geselecteerde gesprek weer te geven en om te kijken of het een verzonden of ontvangen gesprek was.

Druk nogmaals op  om toegang te krijgen tot de opties: deze contactpersoon **Bellen** of **Bel Handsfree**, **SMS zenden**, **Via MMS verzenden**, het geselecteerde gesprek **Verwijderen** of het betreffende nummer **Opslaan**.

Reset

Om de hele lijst in één keer te wissen.

Wanneer een nummer uit de lijst ook voorkomt in uw Telefoonboek wordt de bijbehorende naam weergegeven. Druk op  of  om het nummer dat u wilt terugbellen te selecteren en druk op . Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Gespreksteller



Met dit menu kunt u de kosten en duur van uw gesprekken beheren.

GSM-teller

In dit menu heeft u toegang tot de opties die hieronder worden beschreven.

De GSM-teller houdt geen rekening met WAP-verbindingen. De meeste opties die hieronder vermeld staan, zijn afhankelijk van uw abonnement.

Totale duur Om de duur van **Uitgaande** of **Inkomende** gesprekken te **Tonen** of te **Resetten**.

Info
ltst.gespr. Om de duur en/of kosten van uw laatste gesprek weer te geven.

Info na
gesprek Om de weergave van de duur en/of kosten voor elk gesprek na beëindiging van het gesprek te **Activeren/deactiveren**.

Totaalkosten Om de totale gesprekskosten weer te geven en de teller te resetten. Deze functie kan beveiligd zijn door middel van een PIN- of PIN2-code.

- **Tonen** geeft na opgave van het tarief weer hoeveel kosten u heeft gemaakt.
- **Reset** stelt u in staat de huidige **Totaalkosten** te resetten naar 0.

- **Toon saldo** stelt u in staat de het overgebleven beltegoed te bekijken (in vergelijking met een eerder ingestelde limiet).
- **Annuleer limiet** stelt u in staat de kostenlimiet te annuleren.
- **Kostenlimiet:** stelt u in staat de kostenlimiet in te voeren die in het menu **toon saldo** wordt gebruikt.
- **Bereken tarief:** stelt u in staat om het tarief per eenheid in te voeren of te wijzigen. Voer eerst de gebruikte munteenheid in (maximaal 3 tekens) en vervolgens de kosten per eenheid.

GPRS-teller

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement.

Laatste telefoonsessie

Met deze optie geeft u de verbindingssessie of het transfervolume weer van de laatste verbinding met uw mobiele telefoon (bijvoorbeeld na een WAP-verbinding via GPRS).

Laatste PC-sessie

Met deze optie geeft u de verbindingssessie of het transfervolume weer van de laatste verzending met uw computer.

Om technische redenen kunnen de gegevens op de factuur van uw netwerkaanbieder afwijken van de waarden van uw gespreksteller. De gesprekstellers op het scherm zijn daarom voornamelijk informatief en geven NIET de werkelijke gesprekskosten aan.

14 • Operatordiensten

De meeste items in dit menu zijn afhankelijk van uw abonnement en de door u gekozen netwerkaanbieder. Om die reden zullen de volgende menu's niet in alle gevallen beschikbaar zijn. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie over beschikbaarheid en tarieven.

Voor het aanvragen van beschikbare diensten is mogelijk een telefoontje of SMS-bericht vereist waaraan kosten kunnen zijn verbonden.

WAP

Uw mobiele telefoon is mogelijk vooraf geconfigureerd. Wanneer dit niet het geval is kunnen de toegangsparameters "radiografisch" worden ingesteld via de club Philips website. Surf eerst naar www.club.philips.com en zoek vervolgens uw land uit. Let erop dat deze dienst niet beschikbaar is, wanneer uw land en/of mobiele telefoon niet in de desbetreffende menu's wordt vermeld. Is dit het geval, informeer dan bij uw netwerkaanbieder.



WAP

Met dit menu heeft u toegang tot de services die bij uw netwerk worden geleverd, zoals nieuws, sport, weer, vertrektijden vliegverkeer, enz.

Wanneer uw telefoon reeds vooraf is geconfigureerd, hoeft u de instellingen die in dit hoofdstuk worden beschreven, niet te wijzigen. Bij sommige netwerkaanbieders kunnen de instellingen op afstand worden ingesteld.

indrukken en vasthouden

Om WAP-sessie te starten.

U kunt ook Oper. Diensten > WAP > Startpagina selecteren en op drukken.

Bladeren met of

Om door de on line pagina's te bladeren.

Druk op

Om een gemarkeerd item te selecteren.

Druk op

Om naar de vorige pagina terug te gaan.

indrukken en vasthouden

Om de WAP-sessie te beëindigen.

U kunt ook Opties > Afsluiten selecteren en op drukken om te bevestigen.


U mobiele telefoon bouwt de verbinding met het netwerk op overeenkomstig de Toegangsinstelling die u in het menu Instellingen > Netwerk (zie pagina 36) hebt uitgevoerd.


Startpagina

Dit is de koppeling naar de eerste WAP-site die wordt geopend, wanneer u WAP start. In de meeste gevallen is deze optie vooraf geconfigureerd en wordt rechtstreeks verbinding gemaakt met de WAP-startpagina van uw netwerk aanbieder. Om de standaardstartpagina te wijzigen zie "Instellingen" pagina 73.

Favorieten

Met dit menu kunt u uw favoriete adressen van WAP-sites opslaan, desgewenst hernoemen en snel openen via de lijst.


Druk tijdens het bladeren op  en selecteer Favorieten: de velden Naam en URL worden automatisch ingevuld met de informatie van de pagina waarin u bladert.

Selecteer **Voeg favoriet toe** en voer de nieuwe naam in, zodat het bewerkingsdisplay verschijnt. Druk op  en ga op dezelfde manier te werk om het URL-adres in te voeren.

In het menu **Favorieten beheren** kunt u de geselecteerde favoriet **Verwijderen** of **Bewerken**.

Voer adres in



Met dit menu kunt u het adres invoeren van een WAP-site, waarmee u rechtstreeks verbinding kunt maken door deze te selecteren. (U kunt op deze manier snel WAP-sites openen zonder de adressen hiervan op te slaan als favoriet).

Alle adressen die u in dit menu invoert en waarmee u minimaal één keer verbinding maakt, worden in een lijst opgeslagen. Selecteer één van de adressen en druk op  om opnieuw verbinding te maken met de desbetreffende pagina. U hoeft nu niet meer het volledige adres in te voeren.

Instellingen

Startpagina bewerken Om de naam en het adres van de Startpagina te wijzigen.

Voer de nieuwe naam in om het bewerkingsdisplay weer te geven.

Profiel selecteren Om één van de beschikbare profielen te selecteren en vervolgens de verbindinginstellingen voor elke profiel te definiëren (druk op  of  om dit te selecteren/deselecteren).

Alle verbindinginstellingen die hierna worden beschreven zijn van toepassing op het geselecteerde profiel.

Beveiliging Om de lijst met geïnstalleerde **Beveiligingscertificaten** (geef vervolgens de details weer of verwijder deze), de **Sessie-informatie** of het **Huidige certificaat** weer te geven.

Profiel hernoemen Om het actueel geselecteerde profiel te hernoemen (voer de nieuwe naam in om het bewerkingsvenster weer te geven).

Browser-opties Om het downloaden van afbeeldingen die aan WAP-pagina's zijn toegevoegd te activeren of deactiveren.

Wanneer u Nooit selecteert, neemt de algemene downloadsnelheid van de bekeken pagina's toe.

Cache Om het gedeelte van het geheugen van de telefoon leeg te maken waarin de pagina's die tijdens een WAP-sessie zijn bekeken, worden opgeslagen.

Verbinding


Met **selecteer verbinding** kunt u één van de gegevensprofielen selecteren die zijn gedefinieerd in **Instellingen > Toegangsinstellingen** (zie pagina 36).

Netwerk: hiermee selecteert u het netwerk om verbinding te maken met het geselecteerde profiel (zie pagina 36).

Met **Proxy adres** en **Proxy-poort** kunt u het gateway-adres en het poortnummer invoeren dat moet worden gebruikt, wanneer u een WAP-verbinding start met het geselecteerde profiel.

Houd  ingedrukt om een punt "." in te voeren

Push-postvak-IN/WAP Postvak in


Met dit menu kunt u berichten lezen en beheren die automatisch naar u zijn verzonden door het netwerk en/of uw netwerkaanbieder. Wanneer het bericht een WAP-adres bevat, drukt u op  om verbinding te maken met de desbetreffende WAP-site.

Op het display kan een rood "@" verschijnen om u erop te wijzen dat u een nieuw WAP-bericht hebt ontvangen. Druk op  om het bericht te lezen of op  om terug te keren naar de inactieve stand.

Push-berichten bevatten URL-links om snel toegang te krijgen tot de desbetreffende WAP-diensten: eenmaal klikken op de link verbindt u met de WAP-pagina. U kunt dan door de pagina's bladeren of multimediatebestanden naar uw telefoon downloaden.

Wanneer de capaciteit van uw WAP push inbox verbruikt is, wordt u door middel van een melding verzocht berichten. Selecteer in dat geval WAP > Push-postvak-IN, wis enkele berichten die zich in het postvak bevinden, zodat u nieuwe berichten kunt ontvangen.

Opties

Druk tijdens het bladeren op de -toets om toegang te krijgen tot de volgende functies:


- Startpagina** Om direct toegang te krijgen tot de startpagina van de WAP-site die momenteel wordt weergegeven.
- Terug** Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina die u heeft bekeken.
- Volgende** Hiermee gaat u naar de volgende bekeken pagina.
- Vernieuwen** Hiermee wordt de actuele pagina opnieuw geladen vanaf de oorspronkelijke server.


Opslaan als Startpagina Met deze optie kunt u de actuele WAP-pagina opslaan als standaardstartpagina.


Opslaan als... Met deze optie kunt u afbeeldingen opslaan in het **Afbeeldingenalbum** die zijn ingesloten in de weergegeven pagina's.

Afsluiten Om een WAP-sessie te beëindigen.

Een tweede gesprek voeren

U kunt een tweede gesprek voeren tijdens een actief gesprek of terwijl een gesprek in de wacht staat. Kies een nummer of selecteer een naam in het telefoonboek en druk vervolgens op , terwijl u al een gesprek voert. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en het nummer wordt onderin het display weergegeven. Vervolgens wordt het tweede nummer gekozen. U kunt dan:

 indrukken Om **Wisselen** te selecteren en tussen twee gesprekken te schakelen (één gesprek staat in de wacht en het andere gesprek is dan geactiveerd).

 indrukken Om het actieve gesprek te beëindigen (het gesprek in de wacht blijft in de wacht).

Een tweede gesprek aannemen

U kunt een tweede gesprek beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, de telefoon geeft een signaal en op het display wordt **Wachtgesprek** weergegeven. U kunt dan:



indrukken

Om het tweede gesprek te accepteren (het eerste gesprek wordt in de wacht gezet). Druk vervolgens op en selecteer:

- **Wisselen** om te schakelen tussen twee gesprekken (één gesprek staat in de wacht en het andere gesprek wordt geactiveerd),
- **Conferentie** om een nieuwe beller tot een vergadering toe te laten.



indrukken

Om het tweede gesprek te weigeren.



indrukken

Om **Einde** te selecteren en het actuele gesprek te beëindigen en vervolgens het inkomende gesprek te beantwoorden.

*Om een tweede gesprek te kunnen ontvangen, moet u de optie **Doorschakelen voor gesprekken hebben gedeactiveerd** (zie pagina 68) en de optie **Wachtgesprek hebben geactiveerd** (zie pagina 69).*

Een derde gesprek aannemen

Wanneer u in gesprek bent en een gesprek in de wacht heeft, kunt u een derde gesprek ontvangen. U kunt één van de gesprekken beëindigen zodat u het derde gesprek kunt beantwoorden of de derde beller toelaten tot een telefonische vergadering (zie hieronder). Deze dienst is beperkt tot twee gesprekken (één actief en één in de wacht).

Conferentie



Conferentie

U kunt een telefonische conferentie beleggen door zelf meerdere personen te bellen of door verschillende bellers tot een gesprek toe te laten. U kunt met maximaal vijf personen tegelijk vergaderen en de conferentie beëindigen door op te drukken. Hierdoor worden alle gesprekken beëindigd.

Wanneer u zelf de deelnemers wilt bellen, kiest u het eerste nummer voor de conferentie op de gebruikelijke manier. Wanneer u de eerste beller aan de lijn heeft, brengt u het tweede gesprek tot stand (zoals hierboven beschreven in "Een tweede gesprek voeren" pagina 75). Druk op en selecteer **Conferentie**. Herhaal deze procedure totdat u vijf personen aan de lijn heeft.

Wanneer er een inkomend gesprek is tijdens de telefonische conferentie en u minder dan vijf

deelnemers heeft, kunt u dit nieuwe gesprek accepteren en deze deelnemer aan de **Conferentie** toevoegen (wanneer er een inkomend gesprek is tijdens een telefonische conferentie waaraan al vijf personen deelnemen, kunt u dit nieuwe gesprek wel beantwoorden, maar niet toevoegen aan de vergadering).

Met de opties voor **Deelnemers** kunt u een persoon uit de vergadering verwijderen door **Wis deelnemer** te selecteren of **Privé gesprek** te selecteren om een privé gesprek met deze deelnemer te beginnen (de overige deelnemers worden in de wacht gezet).

Gesprek doorverbinden

U kunt actieve gesprekken en gesprekken in de wacht doorverbinden door de optie **Doorverbinden** te selecteren. Uw gesprek wordt beëindigd zodra het doorverbinden is voltooid.

*Deze functie is anders dan de functie **Doorschakelen**, die van toepassing is voordat u een gesprek beantwoordt (zie pagina 68).*

Pictogrammen en symbolen

In de inactieve stand kunnen verschillende symbolen tegelijkertijd worden weergegeven.

Wanneer het netwerksymbool niet wordt weergegeven, is het netwerk op dat moment niet beschikbaar. Het kan zijn dat u op een plaats bent waar de ontvangst slecht is: ga dan ergens anders naartoe.



Stil - Uw telefoon zal niet rinkelen wanneer er een oproep binnenkomt.



Trilsignaal - Uw telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.



Verbindt GPRS – Uw mobiele telefoon is aangesloten op het GPRS-netwerk.



SMS-bericht – U heeft een nieuw voicemailbericht ontvangen.



Voicemail – U heeft een nieuwe voicemail ontvangen.



Batterij – De balkjes geven de batterijsterkte aan (4 balkjes = vol, 1 balkje = bijna leeg).



Alarmklok geactiveerd.



Roaming/Internationaal – wordt weergegeven wanneer uw telefoon is geregistreerd bij een ander netwerk dan uw eigen netwerk (voornamelijk in het buitenland).



SMS vol – het geheugen voor berichten is vol. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe.



Onvoorwaardelijk doorschakelen naar nummer – alle binnenkomende gesprekken worden naar een ander nummer dan uw voicemail doorgestuurd.



Doorschakelen naar mailbox – alle gesprekken worden naar uw voicemail doorgestuurd.



Thuisgebied – een gebied dat u is toegewezen door uw netwerkaanbieder. Dit is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.



GSM-netwerk – uw telefoon heeft verbinding met een GSM-netwerk.
Ontvangstkwaliteit – hoe meer balkjes worden weergegeven, des te beter is de ontvangst.



Chat – de optie is ingesteld op **Aan**.



Geheugen vol – het geheugen van de telefoon is vol. Verwijder bestanden om nieuwe te kunnen opslaan.



MMS-bericht – u heeft een nieuw multimediebericht ontvangen.

Problemen oplossen

De telefoon gaat niet aan

Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw (zie pagina 1). Zorg ervoor, dat de stekker van de oplader op de juiste bus is aangesloten (zie "De batterij opladen" pagina 2). Laad de telefoon vervolgens op tot het batterijpictogram niet meer knippert. Haal de telefoon uit de lader en zet de telefoon aan.

Het display geeft GEBLOKKEERD weer, wanneer u de telefoon inschakelt

Iemand heeft geprobeerd uw telefoon te gebruiken, maar wist de PIN-code en PUK-code niet. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Het display geeft IMSI mislukt weer

Dit probleem houdt verband met uw abonnement. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Het symbool  wordt niet weergegeven

De verbinding met het netwerk is verbroken. U bevindt zich in een radioluw gebied (in een tunnel of tussen hoge gebouwen) of u bent buiten het dekkingsgebied van het netwerk. Probeer het opnieuw op een andere plek, probeer opnieuw een verbinding tot stand te brengen (vooral wanneer u zich in het buitenland bevindt), controleer de juiste positie van de antenne, wanneer uw telefoon is voorzien van een externe antenne. Wanneer het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.


Het display reageert niet (of traag) op de toetsen

Het display reageert trager bij zeer lage temperaturen. Dit is normaal en heeft geen gevolgen voor de werking van de telefoon. Ga met de telefoon naar een warmere plek en probeer het opnieuw. Wanneer het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de leverancier van uw telefoon.

De batterij lijkt oververhit te zijn

U gebruikt misschien een oplader van Philips die niet bedoeld is voor dit model telefoon. Zorg ervoor, dat u altijd originele Philips-accessoires gebruikt, die bij uw telefoon werden geleverd.

De telefoon schakelt niet naar de inactieve stand

Houd de -toets ingedrukt of schakel de telefoon uit. Controleer of de SIM-kaart en de batterij op de juiste wijze zijn geplaatst en schakel de telefoon weer in.

Uw telefoon geeft het nummer van de bellers niet aan

Deze mogelijkheid hangt af van het netwerk en dit dient u aan te vragen. Wanneer het nummer van de beller niet wordt doorgegeven door het netwerk, geeft het display in plaats daarvan [Gesprek 1](#) of [Onbekend](#) aan. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

U kunt geen tekstberichten verzenden

In sommige netwerken is het uitwisselen van berichten tussen netwerken onderling niet mogelijk. Controleer eerst of u het nummer/de nummers van uw SMS-centrale (SMSC) hebt ingevoerd of neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

U kunt geen JPEG-afbeeldingen ontvangen en/of opslaan

De telefoon accepteert geen afbeeldingen die te groot zijn, die een te lange bestandsnaam hebben of die niet de juiste bestandsindeling hebben. Zie pagina 48 voor meer informatie over dit onderwerp.

Bij het opladen van de batterij bevat het batterijpictogram geen balkjes en het netwerk-pictogram knippert

Laad de batterij alleen op in omgevingen waar de temperatuur niet onder 0°C (32°F) of boven 50°C (113°F) komt. Neem in andere gevallen contact op met de leverancier van uw telefoon.

Het display geeft SIM PLAATSEN aan

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 1). Wanneer het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

U weet niet zeker of uw mobiele telefoon alle gesprekken ontvangt

Om gesprekken te kunnen ontvangen, moeten de functies "Voorwaardelijk doorschakelen" en "Altijd doorschakelen" zijn uitgeschakeld (zie pagina 68).

Bij het activeren van een menufunctie geeft de telefoon NIET TOEGESTAAN aan

Sommige functies zijn netwerkafhankelijk. Ze zijn alleen beschikbaar wanneer ze worden ondersteund door het netwerk en deel van uw abonnement uitmaken. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met uw netwerkaanbieder.

Het display geeft SIM-fout weer

Controleer of de SIM-kaart goed is geïnstalleerd (zie pagina 1). Wanneer het probleem zich blijft voordoen, is uw SIM-kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

De gebruiksduur van uw telefoon lijkt minder te zijn dan in de gebruiksaanwijzing is aangegeven

De gebruiksduur is afhankelijk van de uitgevoerde instellingen (bijv. volume belsignaal, verlichtingsduur) en de gebruikte functies. U dient daarom de functies die u niet gebruikt, indien mogelijk, te deactiveren om de gebruiksduur te verhogen.

De telefoon werkt niet goed in de auto

Auto's bevatten metalen onderdelen die elektromagnetische golven absorberen, waardoor de prestaties van de telefoon kunnen verslechteren. De optioneel verkrijgbare handsfreeset is voorzien van een buitenantenne, zodat u handsfree kunt bellen en uw handen aan het stuur kunt houden.

Raadpleeg de plaatselijke voorschriften om na te gaan of u mag bellen onder het rijden.

Uw telefoon laadt niet op

Controleer of u de stekker van de oplader op de juiste bus heeft aangesloten (zie "De batterij opladen" pagina 2). Wanneer uw batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren (soms wel 5 minuten), totdat het oplaadpictogram van de batterij op het display verschijnt.

Veiligheidsinstructies

Radiogolven



Uw mobiele telefoon is een **radiozender en -ontvanger met laagspanning**. Wanneer de telefoon in werking is, verzendt en ontvangt deze radiogolven. De radiogolven dragen uw stem en gegevenssignalen naar een basisstation dat verbonden is met het telefoonnetwerk. Het netwerk regelt het zendvermogen van de telefoon.

- Uw telefoon verzendt en ontvangt radiogolven in de GSM-frequentie (900 / 1800 / 1900 MHz).
- Het GSM-netwerk regelt het zendvermogen (0,01 tot 2 Watt).
- Uw telefoon voldoet aan alle relevante veiligheidseisen.
- Het CE-merkteken op uw telefoon geeft aan dat deze in overeenstemming is met de Europese Richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (Richtlijn 89/336/EG) en laagspanning (Richtlijn 73/23/EG).

U bent **zelf verantwoordelijk** voor uw mobiele telefoon. Lees en volg alle veiligheidsinstructies en geef deze aan personen aan wie u uw telefoon uitleent om schade aan uzelf, anderen of de telefoon te voorkomen. Voorkom onbevoegd gebruik van uw telefoon:



Bewaar uw telefoon op een veilige plaats en houd deze uit de buurt van kleine kinderen. Schrijf uw PIN-code niet op. Probeer in plaats daarvan de code te onthouden.

Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij indien u de telefoon langere tijd niet zult gebruiken.

Ga na aanschaf van de telefoon naar het menu **Beveiliging** om de PIN-code te wijzigen en belbeperkingen te activeren.



Het ontwerp van uw telefoon voldoet aan alle wettelijke voorschriften en veiligheidsnormen. Niettemin kan uw telefoon storingen veroorzaken bij andere elektronische apparaten. Om die reden dient u alle **lokale voorschriften en richtlijnen** op te volgen bij het gebruik van uw telefoon, zowel thuis als onderweg. **Er gelden met name strenge regels voor het gebruik van mobiele telefoons in auto's en vliegtuigen.**

Er is enige tijd veel aandacht geweest voor de mogelijke gezondheidsrisico's voor gebruikers van mobiele telefoons. De huidige wetenschappelijke kennis over radiotechnologie, waaronder de GSM-technologie, is bestudeerd waarna veiligheidsregels zijn opgesteld om te waarborgen dat gebruikers worden beschermd tegen radio-energie. Uw mobiele telefoon **voldoet aan alle opgestelde veiligheidsnormen** en de Europese Richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EG.

Schakel uw telefoon altijd uit

Onvoldoende afgeschermd of gevoelige **elektronische apparatuur** kan worden beïnvloed door radio-energie. Deze storingen kunnen aanleiding geven tot ongevallen.



Voordat u aan boord gaat van een **vliegtuig** en/of de telefoon in uw bagage meeneemt: het gebruik van mobiele telefoons aan boord van een vliegtuig kan storingen in de werking van het vliegtuig en het mobiele-telefoonnetwerk veroorzaken en is mogelijk illegaal.



In **ziekenhuizen**, zorginstellingen en op andere plaatsen waar u in de directe nabijheid kunt verkeren van **medische apparatuur**.



In omgevingen waar **explosiegevaar** bestaat (bijvoorbeeld tankstations en omgevingen waar stofdeeltjes, zoals metaalstof, rondzweven).

Controleer in voertuigen waarin brandbare stoffen worden vervoerd (ook bij stilstand) of voertuigen die rijden op vloeibaar petroleumgas (LPG) eerst of het voertuig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

In gebieden waar u wordt verzocht zendapparatuur uit te schakelen, zoals bouwterreinen of andere omgevingen waarin springladingen tot ontploffing kunnen worden gebracht.



Raadpleeg de fabrikant van uw voertuig om na te gaan of de **elektronische apparatuur** van het voertuig gevoelig is voor storing door radio-energie.

Gebruikers van pacemakers

Vorzorgsmaatregelen voor gebruikers van een **pacemaker**:

- Houd de telefoon op meer dan 15 cm afstand van uw pacemaker, wanneer de telefoon is ingeschakeld om potentiële storingen te voorkomen.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om potentiële storingen te voorkomen.
- Schakel uw telefoon uit, wanneer u vermoedt dat er een storing optreedt.

Gebruikers van hoorapparaten

Wanneer u een **gehoorapparaat** gebruikt, neem dan contact op met uw arts en de fabrikant van het hoorapparaat om te controleren of uw apparaat gevoelig is voor storingen van mobiele telefoons.

De prestaties van de telefoon verbeteren

Volg de onderstaande richtlijnen om de prestaties van uw telefoon te verbeteren, de radiostraling te beperken, het energieverbruik te verminderen en een veilig gebruik te waarborgen.



Voor uw eigen veiligheid en een optimale werking van de telefoon raden wij u aan deze te gebruiken in de normale positie gebruikspositie.

- Stel uw telefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
- Ga zorgvuldig met de telefoon om. Bij beschadigingen van de telefoon die door slordigheid worden veroorzaakt, vervalt de internationale garantie.
- Dompel de telefoon niet onder in vloeistof. Wanneer de telefoon vochtig is, schakelt u deze uit, verwijder de batterij en laat beide 24 uur drogen alvorens de telefoon weer in te schakelen.
- Reinig de telefoon door deze met een zachte doek af te vegen.
- Bellen en gebeld worden vragen ongeveer even veel batterijvermogen. De mobiele telefoon verbruikt echter minder energie in de inactieve stand en wanneer deze op dezelfde plaats blijft. In de inactieve stand en wanneer u onderweg bent, verbruikt de telefoon energie om bijgewerkte

locatiegegevens naar het netwerk te verzenden. Kortere gebruik van de achtergrondverlichting en het vermijden van onnodige menunavigatie dragen ook bij aan een lager energieverbruik en langere bel- en stand-bytijden.

Informatie die op de batterij staat vermeld

- Uw telefoon werkt op een oplaadbare batterij.
- Gebruik alleen de voorgeschreven oplader.
- Werp de batterij nooit in het vuur.
- Probeer de batterij niet te openen of te vervormen.
- Voorkom dat metalen voorwerpen (zoals sleutels in uw zak) kortsluiting van de batterijpolen veroorzaken.
- Vermijd blootstelling aan extreme hitte ($>60^{\circ}\text{C}$), vocht of bijtende stoffen.



Maak uitsluitend gebruik van originele Philips-accessoires, aangezien bij gebruik van andere accessoires schade kan ontstaan aan uw telefoon en de garantie niet langer geldig is.

Laat defecte onderdelen onmiddellijk vervangen door een bevoegde monteur en let erop, dat originele, vervangende onderdelen van Philips worden gebruikt.

Gebruik uw telefoon niet tijdens het autorijden



Dit leidt tot concentratieverlies, wat gevaar kan opleveren. Volg de onderstaande richtlijnen: richt uw volledige aandacht op het rijden. Parkeer uw voertuig alvorens uw mobiele telefoon te gebruiken. Neem de lokale regels in acht in landen waar u een voertuig bestuurt en uw GSM-telefoon gebruikt. Wanneer u uw telefoon in een voertuig wilt gebruiken, gebruikt u de handsfree carkit die voor dat doel is ontworpen, zodat u uw aandacht bij het verkeer kunt houden. Let erop, dat uw telefoon en carkit niet in de weg zitten van airbags of andere veiligheidsinrichtingen. Het gebruik van een alarmsysteem voor de bediening van de verlichting of claxon bij inkomende gesprekken is in sommige landen verboden op de openbare weg.

Norm EN 60950

Bij warm weer of langdurige blootstelling aan het zonlicht (bijvoorbeeld achter een raam of voorruit) kan de temperatuur van de behuizing van uw telefoon oplopen, vooral als deze is voorzien van een metallic afwerking. Wees in dergelijke gevallen voorzichtig bij het oppakken van uw telefoon en vermijd gebruik van

het toestel bij een omgevingstemperatuur van boven 40°C.

Milieubescherming



Neem de lokale wet- en regelgeving in acht met betrekking tot de verwijdering van uw verpakkingen, lege batterijen en oude telefoons en stimuleer hergebruik van dergelijke materialen.

Philips heeft de batterij en verpakking voorzien van standaardsymbolen die zijn ontworpen om geschikte verwijdering en hergebruik van uw afval te stimuleren.

	Batterijen/accu's niet bij het gewone huishoudafval gooien.
	Het gekenmerkte verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled.
	Er werd een financiële bijdrage geleverd aan een gezamenlijk nationaal hergebruikstelsel voor verpakkingsmaterialen (bijv. EcoEmballage in Frankrijk).
	Dit materiaal kan worden hergebruikt (ook aanduiding voor kunststofmateriaal).

Originele Philips-accessoires

Enkele accessoires, zoals bijv. een standaardbatterij en een voedingsapparaat zijn bij de verpakking van uw mobiele telefoon inbegrepen. Andere accessoires kunnen in speciale verpakkingen (afhankelijk van de netwerkaanbieder of leverancier) of als afzonderlijke accessoire worden verkocht. Dientengevolge kan de inhoud van de verpakking verschillend zijn.

Gebruik voor optimale prestaties en om te voorkomen dat de garantie vervalt, uitsluitend originele Philips-accessoires die speciaal voor uw telefoon zijn ontwikkeld. Philips Consumer Electronics is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd.

Oplader

Laadt uw batterij op. Voor aansluiting op netspanning. Klein genoeg om in een aktetas of handtas mee te kunnen nemen.

Universele carkit

Hiermee kunt u uw mobiele Philips-telefoon handsfree bedienen. Deze compacte handsfree-oplossing is eenvoudig in het gebruik en biedt een hoge geluidskwaliteit.

De carkit kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker van het voertuig.

In sommige landen is telefoneren tijdens het rijden verboden. Voor een veilige en probleemloze installatie raden wij u aan, uw handsfree carkit te laten installeren door een vakkundig installateur.

XTRa deluxe headset

De in het snoer geïntegreerde verbindingstoets is een handig alternatief voor het toetsenpaneel van uw telefoon. Beantwoord inkomende gesprekken door op de knop te drukken. In de inactieve stand kunt u spraakgestuurd kiezen activeren, door de knop ingedrukt te houden.

In sommige landen is telefoneren tijdens het rijden verboden. Voor een veilige en probleemloze installatie raden wij u aan uw handsfree carkit te laten installeren door een vakkundige installateur.

Draagtas

De zwarte leren hoes maakt het mogelijk de toetsen in te drukken en beschermt uw telefoon tegen beschadigingen en krassen. Wordt geleverd met draagriem.

TV-aansluitkabel

Met deze datakabel kunt u een slideshow op het beeldscherm van uw televisie weergeven. Sluit gewoon de stekker van de kabel aan op de (bovenste) hoofdtelefoonaansluiting aan de rechterzijde van uw telefoon en steek de videostekker in de IN-videobus van uw televisie of videorecorder.

Zie "TV Slideshow" pagina 61 voor uitvoerige informatie over het selecteren en weergeven van afbeeldingen voor een slideshow.

De software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van "Independent JPEG Group".

USB Dataverbinding

Eenvoudige data-aansluiting voor uw Philips mobiele telefoon: met de USB-kabel kunt u een hogesnelheidsoverdracht tussen uw telefoon en een computer bewerkstelligen. Voor een automatische synchronisatie van agenda en telefoonboek binnen enkele seconden, hoeft u uw telefoon alleen maar op de kabel aan te sluiten. Met de bijgeleverde software kunt u faxen en SMS-berichten verzenden, heeft u toegang tot datacommunicatiefuncties in het radionet en tot het internet.

Stylus pen

Wanneer u de pen die bij uw telefoon wordt geleverd verliest, kunt u een nieuwe pen kopen. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier m.b.t. tot de beschikbaarheid en de prijs.

SAR-informatie voor consumenten

DIT TELEFOONTOESTEL VOLDOET AAN DE EU-EISEN EN FCC-BEPALINGEN INZAKE BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. Het toestel is zo ontworpen en gefabriceerd dat de door de Raad van de Europese Unie aanbevolen grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie) niet worden overschreden. Deze grenzen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen, en zij stellen de RF-energieniveaus vast die voor de algemene bevolking worden toegestaan. De richtlijnen zijn op grond van periodieke en uitvoerige evaluatie van wetenschappelijke studies ontwikkeld door onafhankelijke onderzoeksorganisaties. De grenzen hebben een aanzienlijke veiligheidsmarge, die bedoeld is om de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, te waarborgen.

Voor de stralingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gebruikt die bekend staat als "Specific Absorption Rate" (specifiek absorptietempo) of SAR. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-grens bedraagt 2,0 W/kg. Voor SAR zijn tests uitgevoerd in standaard-bedrijfsposities, waarbij het toestel in alle geteste frequentiebanden, op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau uitzendt. Hoewel SAR bepaald wordt bij het hoogste gecertificeerde vermogensniveau, kan het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens het gebruik ruim onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat de telefoon ontworpen is om op meerdere vermogensniveaus te werken, waarbij slechts dat vermogen gebruikt wordt dat nodig is om het netwerk te bereiken. In het algemeen geldt dat hoe dichterbij de antenne van een basisstation bevindt, hoe lager het uitgangsvermogen.

Voordat een telefoontoestel aan het publiek kan worden verkocht, moet worden aangetoond dat het voldoet aan de richtlijn van het Europese R&TTE. Deze richtlijn bevat onder andere de essentiële vereiste dat de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en elke andere persoon wordt beschermd. Bij de keuringstest bedroeg de hoogste SAR-waarde voor model Philips 755 / CT 7558, 0.712 W/kg. Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van uiteenlopende telefoons in uiteenlopende posities, voldoen zij alle aan de EU-eisen inzake blootstelling aan RF.

Gebruik met accessoires (op het lichaam): deze telefoon werd getest en voldoet aan de richtlijnen van de Federal Communications Commission voor de invloed van RF, wanneer deze met de bijgeleverde, originele accessoires van Philips wordt gebruikt. Bij gebruik van andere accessoires kan de overeenstemming met de FCC-richtlijnen voor de invloed van RF niet worden gegarandeerd. De SAR-grenswaarde die door de Federal Communications Commission van de US-regering is bepaald, bedraagt 1,6 W/kg. De hoogst gemelde SAR-waarden zijn: hoofd: 0.282 W/kg; op het lichaam: 0.232 W/kg.



JAVA is een geregistreerd
handelsmerk van Sun
Microsystems Inc.



T9[®] is een geregistreerd
handelsmerk van Tegic
Communications Inc.



In-Fusio en het spelletjes-
beheer onder ExEn zijn
geregistreerde handelsmerken
van In-Fusio Frankrijk.

Conformiteitsverklaring

Wij,

Philips France – Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins – Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANKRIJK

verklaren hierbij dat het product

Philips 755
CT 7558
Mobiele radiotelefoon GSM 900/GSM 1800
TAC: 352773 00

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen:

EN 60950, EN 50360 en EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Wij verklaren hierbij tevens, dat alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat het bovengenoemde

product in overeenstemming is met alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EG.

De beoordelingsprocedure zoals bedoeld in artikel 10 en beschreven in bijlage V van Richtlijn 1999/5/EG is gevolgd in overeenstemming met artikel 3.1 en 3.2, in samenwerking met de volgende instantie:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Verenigd Koninkrijk
Identificatienummer: 0168

Le Mans, 12.03.2004

Jean-Omer Kifouani
Kwaliteitsmanager

Wanneer uw Philips-product niet goed werkt of beschadigd is, kunt u uw telefoon retourneren naar de plaats waar u deze heeft aangeschaft of naar het Philips servicecentrum in het land waar u woont. Kijk in de bijgeleverde internationale garantiepapieren voor meer informatie over de servicecentra en technische documentatie voor uw telefoon.
